

CHIARAVALLI GROUP SpA




RB



CHC




CHML



CH



CHM



CHT

Мотор-редукторы фирмы Chiaravalli (Италия)




CHA

CHIARAVALLI GROUP SpA

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ

CHM



CHM - Червячные мотор-редукторы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СМАЗКА, КОЛИЧЕСТВО МАСЛА, СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

СМАЗКА

	CHM 025/090	CHM 110/130			CHPC
Масло	Синтетическое	Минеральное	Минеральное	Минеральное	Синтетическое
Температура воздуха, °C	-25°C/+50°C	-25°C/+50°C	-5°C/+40°C	-15°C/+25°C	-25°C/+50°C
ISO	VG320	VG320	VG460	VG220	VG320
AGIP	TELIUM VSF 320	BLASIA 320	BLASIA 460	BLASIA 220	TELIUM VSF 320
SHELL	TIVELA OIL SC 320	OMALA OIL 320	OMALA OIL 460	OMALA OIL 220	TIVELA OIL SC 320
IP	TELIUM VSF	MELLANA OIL 320	MELLANA OIL 460	MELLANA OIL 220	TELIUM VSF

Редукторы типоразмеров от 025 до 090 заполняются на заводе смазкой на весь период эксплуатации, в обслуживании не нуждаются. В редукторах типоразмеров 110, 130 и 150 первая замена масла с промывкой специальным промывочным средством производится через 300 часов работы, а также необходимо перед началом эксплуатации произвести замену установленной транспортной заглушки на пробку с сапуном, входящую в комплект поставки редуктора. Несоблюдение этой рекомендации может привести к возникновению чрезмерного давления внутри редуктора и, вследствие этого – повреждению прокладок и потере герметичности. Не допускается смешивание минеральных масел с синтетическим. Необходима регулярная проверка уровня масла и его замена через интервалы, указанные в таблице ниже.

ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА, °C	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЗАМЕНАМИ МАСЛА, ч	
	МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО	СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО
до 65	8000	25000
65-80	4000	15000
80-95	2000	12500

КОЛИЧЕСТВО МАСЛА

CHM	025	030	040	050	063	075	090	110	130	CHPC	63	71	80	90
B3	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	3	4.5		0.05	0.07	0.15	0.16
B8	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.2	3.3		0.05	0.07	0.15	0.16
B6/B7	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.5	3.5		0.05	0.07	0.15	0.16
V5	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	3	4.5		0.05	0.07	0.15	0.16
V6	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.2	3.3		0.05	0.07	0.15	0.16

СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Предлагаемые редукторы должны присоединяться к двигателям при помощи адаптационных фланцев, соответствующих стандарту качества IEC. В ниже приведенной таблице указано соотношение размера двигателя и размеров вала, а также фланца B5 или B14, соединяющего двигатель с червячной передачей. Фланцы откручиваются от редуктора, что позволяет подобрать соответствующие валы и фланцы к передачам, не указанным в таблице, например 19/140. Такое решение позволяет использовать особые двигатели, например, постоянного тока или серводвигатели с редукторами соответствующих размеров.

P.A.M. (IEC)	056	063	071	080	090	100	112	132
B5	9/120	11/140	14/160	19/200	24/200	28/250	28/250	38/300
B14	9/80	1190	14/105	19/120	24/140	28/160	28/160	38/200

Редукторы размеров от 025 до 063 поставляются всегда с универсальным положением U, а размеров от 075 до 130 – в рабочем положении B3, поэтому необходимо переставить пробки и сапун, в соответствии с рабочим положением редуктора.

В том случае, если редуктор работает в положении V5 или V6, необходимо смазать подшипник червяка, находящийся в верхней части редуктора. Рекомендуемая смазка - OKS 422, OKS 404.

ПРАВИЛО СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА РЕДУКТОР CHM

CHM	090	FA	2	30	90B14	V5

Монтажное положение:
B3, B8, B6, B7, V5, V6

Тип подключаемого двигателя:
CHT 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132
B5, B14 тип фланца для двигателя.

Передаточное число

Положение фланца:
1,2 (сторона редуктора относительно выходного вала)

Фланец соединения с оборудованием
FA, FB, FC, FD, FE

Размер редуктора:
025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130, 150

Виды редуктора:
CHM - квадратный бокс с фланцем под двигатель.
CHMR - с цельным входным валом, без фланца под двигатель.
CHME - с цельным входным валом и полым входным валом с фланцем под двигатель.
CHMRE - с цельным двухсторонним цилиндрическим входным валом.



CHM



CHME




CHMR



CHMRE


СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ IEC




	PAM	C	I	E	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
					D										
CHM 025	56B14	50	65	80	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
CHM 030	63B5 63B14	95 60	115 75	140 90	11	11	11	11	11	11	11	11			
	56B5 56B14	80 50	100 65	120 80	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
CHM 040	71B5 71B14	110 70	130 85	160 105	14	14	14	14	14	14	14				
	63B5 63B14	95 60	115 75	140 90	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	56B5	80	100	120								9	9	9	9
CHM 050	80B5 80B14	130 80	165 100	200 120	19	19	19	19	19	19					
	71B5 71B14	110 70	130 85	160 105	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	63B5	95	115	140							11	11	11	11	11
CHM 063	90B5 90B14	130 95	165 115	200 140	24	24	24	24	24	24					
	80B5 80B14	130 80	165 100	200 120	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	71B5 71B14	110 70	130 85	160 105							14	14	14	14	14
CHM 075	100/112B5 100/112B14	180 110	215 130	250 160	28	28	28								
	90B5 90B14	130 95	165 115	200 140	24	24	24	24	24	24	24				
	80B5 80B14	130 80	165 100	200 120				19	19	19	19	19	19	19	19
	71B5	110	130	160								14	14	14	14
CHM 090	100/112B5 100/112B14	180 110	215 130	250 160	28	28	28	28	28	28					
	90B5 90B14	130 95	165 115	200 140	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
	80B5 80B14	130 80	165 100	200 120							19	19	19	19	19
CHM 110	132B5	230	265	300	38	38	38	38							
	100/112B5 100/112B14	180 110	215 130	250 160	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
	90B5	130	165	200					24	24	24	24	24	24	24
	80B5	130	165	200										19	19
CHM 130	132B5	230	265	300	38	38	38	38	38	38	38				
	100/112B5 100/112B14	180 110	215 130	250 160					28	28	28	28	28	28	28
	90B5	130	165	200										24	24

РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


B3




B6




V5




B7




B8




V6




F...1




F...2





B3



ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ


Положение клеммной коробки двигателя всегда относится к положению B3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CHM 025, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ -1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, I	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 025	7.5	186.7	0.09	3.8	2.8
	10	140.0	0.09	5	2.4
	15	93.3	0.09	7.2	1.6
	20	70.0	0.09	9	1.3
	25	56.0	0.09	10	1.0
	30	46.7	0.09	12.3	1.1
	40	35.0	0.09	13	1.0
	50	28.0	0.09	14	0.7
	60	23.3	0.09	14	0.6

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие варианты, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.

РАЗМЕРЫ CHM 025



CHM 025

Вес 0,7 кг без двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CHM 030-130, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 030	7.5	186.7	0.22	9	2.1
	10	140.0	0.22	11	1.6
	15	93.3	0.22	16	1.0
	20	70.0	0.22	20	0.9
	25	56.0	0.18	20	1.0
	30	46.7	0.18	22	0.9
	40	35.0	0.18	21	0.8
	50	28.0	0.18	19	0.8
	60	23.3	0.09	18	0.9
	80	17.5	0.09	13	0.9

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 075	7.5	186.7	4.00	180	1.0
	10	140.0	4.00	237	0.8
	15	93.3	3.00	260	0.8
	20	70.0	1.50	167	1.2
	25	56.0	1.50	204	1.0
	30	46.7	1.50	232	1.0
	40	35.0	1.10	214	1.0
	50	28.0	0.75	176	1.2
	60	23.3	0.75	199	1.0
	80	17.5	0.55	178	1.1
	100	14.0	0.55	203	0.9

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 040	7.5	186.7	0.55**	22	1.6
	10	140.0	0.55**	30	1.4
	15	93.3	0.55**	44	0.9
	20	70.0	0.55**	38	1.0
	25	56.0	0.37	45	0.9
	30	46.7	0.37	52	0.8
	40	35.0	0.25	43	0.9
	50	28.0	0.22	44	0.9
	60	23.3	0.18	42	0.8
	80	17.5	0.18	36	0.8
	100	14.0	0.18	35	0.8

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 090	7.5	186.7	4.00	184	1.5
	10	140.0	4.00	242	1.3
	15	93.3	4.00	351	1.1
	20	70.0	4.00	456	0.8
	25	56.0	3.00	417	0.8
	30	46.7	3.00	478	0.9
	40	35.0	1.50	306	1.2
	50	28.0	1.50	367	1.0
	60	23.3	1.50	421	0.8
	80	17.5	0.75	257	1.1
	100	14.0	0.75	300	0.9

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 050	7.5	186.7	0.75	33.3	2.0
	10	140.0	0.75	43.9	1.6
	15	93.3	0.75	62.6	1.2
	20	70.0	0.75	80	0.9
	25	56.0	0.55	70	1.0
	30	46.7	0.55	80	1.0
	40	35.0	0.37	67	1.1
	50	28.0	0.37	78	0.9
	60	23.3	0.37	87	0.8
	80	17.5	0.25	70	0.9
	100	14.0	0.18	59	0.9

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 110	7.5	186.7	7.50	344	1.6
	10	140.0	7.50	453	1.3
	15	93.3	7.50	659	1.0
	20	70.0	5.50	635	1.0
	25	56.0	4.00	573	1.2
	30	46.7	4.00	645	1.1
	40	35.0	3.00	636	1.1
	50	28.0	3.00	764	0.9
	60	23.3	2.20	645	1.0
	80	17.5	1.50	546	0.9
	100	14.0	1.10	470	1.0

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 063	7.5	186.7	1.50	67.4	1.8
	10	140.0	1.50	88.6	1.4
	15	93.3	1.50	126	1.1
	20	70.0	1.50	164	0.8
	25	56.0	1.10	145	0.9
	30	46.7	1.10	165	1.0
	40	35.0	0.75	143	1.0
	50	28.0	0.55	122	1.1
	60	23.3	0.55	138	0.9
	80	17.5	0.37	114	1.1
	100	14.0	0.37	127	0.9


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*
CHM 130	7.5	186.7	7.50	348	2.2
	10	140.0	7.50	455	1.8
	15	93.3	7.50	660	1.2
	20	70.0	7.50	877	1.0
	25	56.0	7.50	1071	0.9
	30	46.7	7.50	1225	0.8
	40	35.0	5.50	1173	0.9
	50	28.0	4.00	1023	0.9
	60	23.3	3.00	886	1.1
	80	17.5	3.00	1112	0.8
	100	14.0	1.50	652	1.1

При необходимости возможна комплектация редуктора с двигателем меньшей мощности и различной скоростной характеристикой 2800 об./мин., 1400 об./мин, 900 об./мин и т.д. При возникновении вопросов просьба связываться с нашим техническим отделом.

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие варианты, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.

** Двигатель типоразмера 71.

РАЗМЕРЫ 030-130 CHM-CHMR-CHME-CHMRE




РАЗМЕРЫ CHM-CHMR-CHME-CHMRE

	B	A	F	D(H7)	d(j6)	G	H	R1	R	R2	R3	L	I	C	I1	N(h8)	E1	P	Q
030	54	20	80	14	9	97	32	55	63	51	45	40	30	56	65	55	29	6	75
040	70	23	100	18	11	121.5	43	70	78	60	53	50	40	71	75	60	36.5	6.5	87
050	80	30	120	25	14	144	49	80	92	74	64	60	50	85	85	70	43.5	8.5	100
063	100	40	144	25	19	174	67	95	112	90	75	72	63	103	95	80	53	8.5	110
075	120	50	172	28	24	205	72	112.5	120	105	90	86	75	112	115	95	57	11	140
090	140	50	208	35	24	238	74	129.5	140	125	108	103	90	130	130	110	67	13	160
110	170	60	252.5	42	28	295	-	160	155	142	135	127.5	110	144	165	130	74	14	200
130	200	80	292.5	45	30	335	-	180	170	162	155	147.5	130	155	215	180	81	16	250

	S	T	U	V	Z	W	P1	α°	b	b1	f	t	t1	Вес без двигателя, кг
030	44	57	5.5	21	27	44	M6x11(n.4)	0°	5	3	-	16.3	10.2	1.2
040	55	71.5	6.5	26	35	60	M6x8(n.4)	45°	6	4	-	20.8	12.5	2.3
050	64	84	7	30	40	70	M8x10(n.4)	45°	8	5	M6	28.3	16.0	3.5
063	80	102	8	36	50	85	M8x14(n.8)	45°	8	6	M6	28.3	21.5	6.2
075	93	119	10	40	60	90	M8x14(n.8)	45°	8	8	M8	31.3	27.0	8.5
090	102	135	11	45	70	100	M10x18(n.8)	45°	10	8	M8	38.3	27.0	12
110	125	167.5	14	50	85	115	M10x18(n.8)	45°	12	8	M10	45.3	31.0	35
130	140	187.5	15	60	100	120	M12x21(n.8)	45°	14	8	M10	48.8	33.0	53

РАЗМЕРЫ 30-130 CHM-CHMR-CHME-CHMRE



		030	040	050	063	075	090	110	130
FA	R1	54.7	67	90	82	111	111	131	140
	F	6	7	9	10	13	13	15	15
	R	4	4	5	6	6	6	6	6
	N	50	60	70	115	130	152	170	180
	I	68/72*	75/95*	85/110*	150/165*	165/185*	175/195*	230	255
	P1	6.5(n°4)	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	14(n°4)	14(n°4)	14(n°8)	16(n°8)
	E	80	110	125	180	200	210	280	320
	E1	70	95	110	142	170	200	260	290
	α°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	22.5°
FB	R1	-	97	120	112	90	122	180	-
	F	-	7	9	10	13	18	15	-
	R	-	4	5	6	6	6	6	-
	N	-	60	70	115	110	180	170	-
	I	-	75/95*	85/110*	150/165*	130/145*	215/230*	230	-
	P1	-	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	14(n°4)	14(n°8)	-
	E	-	110	125	180	160	250	280	-
	E1	-	95	110	142	-	-	260	-
	α°		45°	45°	45°	45°	45°	45°	-
FC	R1	-	80	89	98	-	110	-	-
	F	-	9	10	10	-	17	-	-
	R	-	5	5	5	-	6	-	-
	N	-	95	110	130	-	130	-	-
	I	-	115	130	165	-	165/185*	-	-
	P1	-	9.5(n°4)	9.5(n°4)	11(n°4)	-	11(n°4)	-	-
	E	-	140	160	200	-	200	-	-
	α°	-	45°	45°	45°	-	45°	-	-
FD	R1	-	58	72	107	-	151	-	-
	F	-	12	14.5	10	-	13	-	-
	R	-	5	5	5	-	6	-	-
	N	-	80	95	130	-	152	-	-
	I	-	100/110*	115/125*	165	-	175/195*	-	-
	P1	-	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	-	14(n°4)	-	-
	E	-	120	140	200	-	210	-	-
	α°	-	45°	45°	45°	-	45°	-	-
FE	R1	-	-	-	80.5	-	-	-	-
	F	-	-	-	16.5	-	-	-	-
	R	-	-	-	5	-	-	-	-
	N	-	-	-	110	-	-	-	-
	I	-	-	-	130/145*	-	-	-	-
	P1	-	-	-	11(n°4)	-	-	-	-
	E	-	-	-	160	-	-	-	-
	α°	-	-	-	45°	-	-	-	-

* Отмеченные величины отображают минимальное и максимальное расстояние посадочных зазоров крепления к оборудованию.

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ CHPC/CHM-CHME



ТИП	РАЗМЕР	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО, i	P.A.M	Монтажные положения
CHPC	63	3	63B5	При поставке модуля CHPC в сборе с CHM или CHME, уточните нужное рабочее положение редуктора. При поставке модуля предварительной редукции отдельно, он готов к использованию в любом монтажном положении.
	71	3	71B5	
	80	3	80B5	
	90	2.42	90B5	

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

CHPC	**90**	**CHM**	**110**	**i=242 (2.42x100)**	**PAM 90B5**	**POS.B3**


При заказе с двигателем просьба указать дополнительно:
Размер 90L4
Мощность kW 1,5
Полюса 4
Напряжение V230/400
Частота 50Hz
Фланец B5

Редукторы размеров от 025 до 063 поставляются всегда с универсальным положением U, а размеров от 075 до 130 – в рабочем положении B3, поэтому необходимо переставить пробки и сапун, в соответствии с рабочим положением редуктора.

В том случае, если редуктор работает в положении V5 или V6, необходимо смазать подшипник червяка, находящийся в верхней части редуктора. Рекомендуемая смазка - OKS 422, OKS 404.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ CHPC/CHM-CHME – ТИПОРАЗМЕРЫ, РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

CHM - CHME	i	CHPC 63	CHPC 71	CHPC 80	CHPC 90
40	все	*			
40	от 7.5 до 40	*			
50	от 40 до 100	*			
50	от 7.5 до 50		*		
63	от 50 до 100	*			
63	от 30 до 100		*		
75	от 30 до 100		*		
75	от 30 до 100			*	
90	от 30 до 100		*		
90	от 30 до 100			*	
110	от 40 до 100			*	
110	от 30 до 100				*
130	от 30 до 100				*



	Z	Z1
CHPC 63	11/140	11/105
CHPC 71	14/160	14/120
CHPC 80	19/200	19/160
CHPC 90	24/200	24/160

Применение цилиндрических модулей предварительной редукции CHPC позволяет расширить диапазон передач до i=300. Корпуса изготовлены из алюминия и покрашены, также, как и редукторы, в серый цвет RAL9022.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

1. Установить подкладку A (можно нагреть до температуры 80º-100ºC) на валу двигателя и зафиксировать во избежание осевых перемещений при помощи клея Loctite 638.
2. Ввести клин B, находящийся в наборе.
3. Установить зубчатое колесо E (можно нагреть до температуры 80º-100ºC) на валу двигателя.
4. Установить прокладку F при помощи винта C*.
5. Установить уплотнительное кольцо D в соответствии с рисунком.
6. Установить двигатель с валом-шестерней, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.

* Типоразмер CHPC 90 следует крепить при помощи кольца и штифта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CHPC/CHM, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 63 CHM 040	90	15.6	0.18	61
	120	11.7	0.18	52
	150	9.3	0.18	46
	180	7.8	0.18	46
	240	5.8	0.18	40
	300	4.7	0.18	36

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CHM 075	90	15.6	0.37	153
	120	11.7	0.37	190
	150	9.3	0.37	220
	180	7.8	0.37	136
	180	7.8	0.25	159
	240	5.8	0.25	208
	300	4.7	0.25	210

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 63 CHM 050	90	15.6	0.18	69
	120	11.7	0.18	85
	150	9.3	0.18	89
	180	7.8	0.18	88
	240	5.8	0.18	76
	300	4.7	0.18	65

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 80 CHM 075	90	15.6	0.75	307
	120	11.7	0.55	278
	150	9.3	0.55	260

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CHM 050	90	15.6	0.25	97
	120	11.7	0.25	110
	150	9.3	0.25	112

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CHM 090	180	7.8	0.37	260
	240	5.8	0.37	320
	300	4.7	0.37	345

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 63 CHM 063	150	9.3	0.18	101
	180	7,8	0.18	115
	240	5,8	0.18	136
	300	4,7	0.18	121

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 80 CHM 090	90	15.6	0.75	320
	120	11.7	0.75	397
	150	9.3	0.75	426
	180	7.8	0.75	425
	240	5.8	0.55	374

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CHM 063	90	15.6	0.37	145
	90	15.6	0.25	98
	120	11.7	0.37	184
	120	11.7	0.25	124
	150	9.3	0.37	192
	150	9.3	0.25	129
	180	7.8	0.25	164
	240	5.8	0.25	139
	300	4.7	0.25	128


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 80 CHM 110	120	11.7	0.75	421
	150	9.3	0.75	496
	180	7.8	0.75	569
	240	5.8	0.75	617
	300	4,7	0.55	585

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 90 CHM 110	96.8	14.5	1.50	679
	121	11.6	1.50	801
	145.2	9.6	1.50	810
	145.2	9.6	1.10	595
	193.6	7.2	1.10	660

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 90 CHM 130	96.8	14.5	1.50	679
	121	11.6	1.50	813
	145.2	9.6	1.50	917
	193.6	7.2	1.50	1013
	242	5.8	1.10	848

Выбор приложенной мощности зависит от доступных двигателей. Обязательно следует проверять указанный максимальный момент. При возникновении сомнений просьба связываться с нашим техническим отделом.

РАЗМЕРЫ CHPC/CHM



РАЗМЕРЫ CHPC/CHM

CHPC CHM	B	F	D(H7)	G	H	R1	R	L	I	I2	C	I1	N(h8)	E1	P	Q	S	T
63+040	70	100	18	121.5	43	115	78	50	40	40	71	75	60	36.5	6.5	87	55	71.5
63+050	80	120	25	144	49	125	92	60	50	40	85	85	70	43.5	8.5	100	64	84
71+050	80	120	25	144	49	133	92	60	50	50	85	85	70	43.5	8.5	100	64	84
63+063	100	144	25	174	67	140	112	72	63	40	103	95	80	53	8.5	110	80	102
71+063	100	144	25	174	67	148	112	72	63	50	103	95	80	53	8.5	110	80	102
71+075	120	172	28	205	72	165.5	120	86	75	50	112	115	95	57	11	140	93	119
80+075	120	172	28	205	72	181.5	120	86	75	63	112	115	95	57	11	140	93	119
71+090	140	208	35	238	74	182.5	140	103	90	50	130	130	110	67	13	160	102	135
80+090	140	208	35	238	74	198.5	140	103	90	63	130	130	110	67	13	160	102	135
80(90)+110	170	252.5	42	295	-	229	155	127.5	110	63	144	165	130	74	14	200	125	167.5
80(90)+130	200	252.5	45	335	-	249	170	147.5	130	63	155	215	180	81	16	250	140	187.5

CHPC CHM	U	V	Z	W	P1	α°	b	t	Вес без двигателя, кг
63+040	6.5	26	35	60	M6x8(n.4)	45°	6	20.8	3.9
63+050	7	30	40	70	M8x10(n.4)	45°	8	28.3	5.2
71+050	7	30	40	70	M8x10(n.4)	45°	8	28.3	5.8
63+063	8	36	50	85	M8x14(n.8)	45°	8	28.3	7.9
71+063	8	36	50	85	M8x14(n.8)	45°	8	28.3	8.5
71+075	10	40	60	90	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	11
80+075	10	40	60	90	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	12.6
71+090	11	45	70	100	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	14.3
80+090	11	45	70	100	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	16.2
80(90)+110	14	50	85	115	M10x18(n.8)	45°	12	45.3	39
80(90)+130	15	60	100	120	M12x21(n.8)	45°	14	48.8	67.2

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ CHM/CHM-CHME, CHMR/CHM-CHME

МАРКИРОВКА CHM/CHM-CHME-CHMR/CHM-CHME

Тип	Размер (1)	Версия (2)	Положение фланца (3)	i	Рабочее положение (4)	P.A.M. (IEC)	Монтажное положение (3)
CHM/CHM	025/030	FA	1	300	OAD	см. стр. 6	U Универсальное
CHM/CHME	030/040	FB	2	400	OAS		B3
CHMR/CHM	030/050	FC		500	OBD		B8
CHMR/CHME	030/063	FD		600	OBS		B6
	040/075	FE		750	VAD		B7
	040/090			900	VAS		V5
	050/110			1200	VBD		V6
	063/130			1500	VBS		
				1800			
				2400			

- Комбинированные редукторы поставляются в стандарте в рабочем положении OBS.
- Монтажное положение (например, V5) относится ко второму редуктору.


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

CHM/CHM	**040/090**	**FA (5)**	**2 (5)**	**500**	**OAD**	**63 B14**	**V5**

При заказе с двигателем просьба указать дополнительно:
Размер 63 B4
Мощность kW 0,18
Полюса 4
Напряжение V230/400
Частота 50Hz
Фланец B14




НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ




РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ CHM/CHM-CHME, CHMR/CHM-CHME


OAD




OAS




OBD




OBS




VAD




VAS



VBS



VBD



Версия изготовления определяет монтажное положение одного редуктора по отношению к другому. При отсутствии дополнительной информации в заявке комбинированные редукторы поставляются в рабочем положении OBS. Положение крепежа относится ко второму редуктору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CHM/CHM, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 025/030	300	4.7	0.09*	31
	400	3.5	0.09*	28
	500	2.8	0.09*	34
	600	2.3	0.09*	31
	750	1.9	0.09*	34
	900	1.6	0.09*	31
	1200	1.2	0.09*	31
	1500	0.9	0.09*	26
	1800	0.8	0.09*	23
	2400	0.6	0.09*	23

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 040/075	300	4.7	0.37	405
	400	3.5	0.25	336
	500	2.8	0.25	307
	600	2.3	0.18	362
	750	1.9	0.18	391
	900	1.6	0.18*	325
	1200	1.2	0.18*	359
	1500	0.9	0.09	360
	1800	0.8	0.09	404
	2400	0.6	0.09*	330

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 030/040	300	4.7	0.09*	70
	400	3.5	0.09*	63
	500	2.8	0.09*	57
	600	2.3	0.09*	72
	750	1.9	0.09*	72
	900	1.6	0.09*	73
	1200	1.2	0.09*	65
	1500	0.9	0.09*	73
	1800	0.8	0.09*	73
	2400	0.6	0.09*	65

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 040/090	300	4.7	0.37	405
	400	3.5	0.37	523
	500	2.8	0.37	550
	600	2.3	0.37	605
	750	1.9	0.25	538
	900	1.6	0.25	533
	1200	1.2	0.18	629
	1500	0.9	0.18	588
	1800	0.8	0.18*	492
	2400	0.6	0.18*	625

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 030/050	300	4.7	0.09	142
	400	3.5	0.09	127
	500	2.8	0.09	123
	600	2.3	0.09	143
	750	1.9	0.09	148
	900	1.6	0.09*	141
	1200	1.2	0.09*	118
	1500	0.9	0.09*	139
	1800	0.8	0.09*	155
	2400	0.6	0.09*	124


ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 050/110	300	4.7	0.75	871
	400	3.5	0.75	1013
	500	2.8	0.55	984
	600	2.3	0.55	1062
	750	1.9	0.55	1128
	900	1.6	0.37	1079
	1200	1.2	0.25	943
	1500	0.9	0.25	1064
	1800	0.8	0.25	1075
	2400	0.6	0.18	1001

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 030/063	300	4.7	0.22	210
	400	3.5	0.18	222
	500	2.8	0.18	205
	600	2.3	0.18*	208
	750	1.9	0.18*	216
	900	1.6	0.09	200
	1200	1.2	0.09	236
	1500	0.9	0.09*	204
	1800	0.8	0.09*	202
	2400	0.6	0.09*	220

ТИП	Передаточное число, i	n2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHM 063/130	300	4.7	1.50	1789
	400	3.5	1.10	1519
	500	2.8	1.10	1629
	600	2.3	0.75	1631
	750	1.9	0.75	1804
	900	1.6	0.75	1826
	1200	1.2	0.55	1705
	1500	0.9	0.37	1674
	1800	0.8	0.37	1698
	2400	0.6	0.25	1624

В позициях, отмеченных *, мощность двигателя превышает максимальную допустимую мощность редуктора. В связи с этим, выбор следует произвести на основании допустимого момента, а не мощности. В таблице указаны наиболее популярные передаточные числа. Возможно получение других передаточных чисел путем комбинирования различных передаточных чисел редукторов, соединенных друг с другом.

РАЗМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕДУКТОРОВ CHM/CHM, CHMR/CHM



РАЗМЕРЫ CHM/CHM

CHM-CHM	B	A	F	C1	D(H7)	d(j6)	G	H	R1	R	R2	L	L1	I	I1	C	I2	N(h8)	E1	E2	P
030/040	70	20	100	80	18	9	121.5	43	55	78	51	50	40	40	30	71	75	60	36.5	29	6.5
030/050	80	20	120	80	25	9	144	49	55	92	51	60	40	50	30	85	85	70	43.5	29	8.5
030/063	100	20	144	80	25	9	174	67	55	112	51	72	40	63	30	103	95	80	53	29	8.5
040/075	120	23	172	100	28	11	205	72	70	120	60	86	50	75	40	112	115	95	57	36.5	11
040/090	140	23	208	100	35	11	238	74	70	140	60	103	50	90	40	130	130	110	67	36.5	13
050/110	170	30	252.5	120	42	14	295	-	80	155	74	127.5	60	110	50	144	165	130	74	43.5	14
063/130	200	40	292.5	144	45	19	335	-	95	170	90	147.5	72	130	63	155	215	180	81	53	16

CHM-CHM	Q	S	T	T1	U	V	Z	W	P1	∠°	b	b1	f	t	t1	Вес без двигателя, кг
030/040	87	55	71.5	57	6.5	26	35	60	M6x8(n.4)	45°	6	3	-	20.8	10.2	3.9
030/050	100	61	84	57	7	30	40	70	M8x10(n.4)	45°	8	3	-	28.3	10.2	5.0
030/063	110	80	102	57	8	36	50	85	M8x14(n.8)	45°	8	3	-	28.3	10.2	7.8
040/075	140	93	119	71.5	10	40	60	90	M8x14(n.8)	45°	8	4	-	31.3	12.5	11.5
040/090	160	102	135	71.5	11	45	70	100	M10x18(n.8)	45°	10	4	-	38.3	12.5	15
050/110	200	125	167.5	84	14	50	85	115	M10x18(n.8)	45°	12	5	M6	45.3	16.0	39.2
063/130	250	140	187.5	102	15	60	100	120	M12x21(n.8)	45°	14	6	M6	48.8	21.5	70


АКСЕССУАРЫ: РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ, ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ, КРЫШКИ СТУПИЦЫ, РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ

РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ

ТИП	I	R	F	H	ØE	A	B	ØC	Ød	ØP	No	Общий вес, кг
CHT MV 25*	70	15	17.5	14	8	33.5	118.5	55	7	45	4	0.17
CHT MV 30*	85	15	24	14	8	38	138	65	7	55	8	0.18
CHT MV 40	100	18	31.5	14	10	44	162	75	7	60	8	0.24
CHT MV 50	100	18	38.5	14	10	50	168	85	9	70	8	0.27
CHT MV 63	150	18	49	14	10	55	223	95	9	80	8	0.57
CHT MV 75	200	30	47.5	25	20	70	300	115	9	95	8	1.10
CHT MV 90	200	30	57.5	25	20	80	310	130	11	110	8	1.26
CHT MV 110	250	35	62	30	25	100	385	165	11	130	8	1.92
CHT MV 130/150	250	35	69	30	25	125	410	215	14	180	8	2.23


* без антивибрационного кольца


Точка крепежа реактивной штанги оснащена антивибрационным кольцом.



ОДНОСТОРОННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ


ТИП	A	Ød	B	b	t1	T	L	d2	Общий вес, кг
CHT MVS 25	23	11	25.5	4	12.5	55.5	81	-	0.07
CHT MVS 30	30	14	32.5	5	16	69.5	102	M6x16	0.14
CHT MVS 40	40	18	43	6	20.5	85	128	M6x16	0.27
CHT MVS 50	50	25	53.5	8	28	99.5	153	M10x22	0.60
CHT MVS 63	50	25	53.5	8	28	119.5	173	M10x22	0.67
CHT MVS 75	60	28	63.5	8	31	128.5	192	M10x22	0.94
CHT MVS 90	80	35	84.5	10	38	149.5	234	M12x28	1.79
CHT MVS 110	80	42	84.5	12	45	164.5	249	M16x35	2.70
CHT MVS 130	80	45	85	14	48.5	180	265	M16x35	3.60






ДВУСТОРОННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ


ТИП	A	Ød	B	R	b	t1	L	d2	Общий вес, кг
CHT MVD 25	23	11	25.5	50	4	12.5	101	-	0.11
CHT MVD 30	30	14	32.5	63	5	16	128	M6x16	0.16
CHT MVD 40	40	18	43	78	6	20.5	164	M6x16	0.34
CHT MVD 50	50	25	53.5	92	8	28	199	M10x22	0.75
CHT MVD 63	50	25	53.5	112	8	28	219	M10x22	0.84
CHT MVD 75	60	28	63.5	120	8	31	247	M10x22	1.20
CHT MVD 90	80	35	84.5	140	10	38	309	M12x28	2.50
CHT MVD 110	80	42	84.5	155	12	45	324	M16x35	3.44
CHT MVD 130	80	45	85	170	14	48.5	340	M16x35	4.25





АКСЕССУАРЫ: РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ, ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ, КРЫШКИ СТУПИЦЫ, РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ

КРЫШКИ СТУПИЦЫ



ТИП	C3
030	43
040	50
050	59
063	70
075	75
090	87
110	95
130	103


РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ


ОДИНАРНЫЕ

ТИП	Øi/Øe	L	Клинья	Общий вес, кг
CHT BRM-S	9/11	20	4/3x4x11 RB	0.006
CHT BRM-S	11/14	30	5/4x6x10 RB	0.015
CHT BRM-S	14/19	40	6x5x30	0.045
CHT BRM-S	19/24	50	6x5.5x20 8x5.5x40	0.07
CHT BRM-S	24/28	60	8x9x40	0.08
CHT BRM-S	28/38	80	10x7x60	0.33
CHT BRM-S	38/42	110	12/10x10x48 RB	0.22

ДВОЙНЫЕ


ТИП	Øi/Øe	L	Клинья	Общий вес, кг
CHT BRM-D	11/19	40	6x6x30	0.06
CHT BRM-D	14/24	50	8x7x40 A	0.12
CHT BRM-D	19/28	60	8x7x50 A	0.16
CHT BRM-D	24/38	80	10x8x60 A	0.44





UNI 6604 DIN 6885

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ CHM




1.	масляный сальник	20.	корпус
2.	винт	21.	масляный сальник
3.	гайка	22.	выходной фланец
4.	шайба	23.	винт
5.	винт с шестиугольной головкой	24.	подшипник
6.	фланец соединения с двигателем	25.	стопорное кольцо
7.	о-ринг	26.	масляный сальник
8.	распорка	27.	заглушка
9.	подшипник	28.	подшипник
10.	червяк p.a.m CHM	29.	червячное колесо
11.	червяк p.a.m CHME	30.	о-ринг
12.	масляный сальник	31.	внешняя крышка
13.	внутренняя крышка	32.	стопорное кольцо
14.	подшипник	33.	подкладка
15.	шпонка	34.	шпонка
16.	червяк CHM	35.	шпонка
17.	червяк CHME	36.	двусторонний выходной вал
18.	шпонка	37.	односторонний выходной вал
19.	пробка для масла		

CHIARAVALLI GROUP SpA

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ

CH



CH - Червячные мотор-редукторы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СМАЗКА, КОЛИЧЕСТВО МАСЛА, СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Все группы оборудования поставляются с синтетическим маслом и не нуждаются в техобслуживании; монтажное положение произвольно. Типы смазочных материалов приведены в таблице ниже.

СМАЗКА

	Смазывающее средство	ISO	AGIP	SHELL	IP
C° Температура воздуха	-25°C/+50°C	VG 320	Telium VSF 320	Tivela oil S 320	Telium VSF

КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ЛИТРАХ

CH	03	04	05	06	07	08
	0.035	0.055	0.090	0.38	0.52	0.73

СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Предлагаемые редукторы должны соединяться с двигателями при помощи адаптационных фланцев, соответствующих стандарту IEC. В таблице ниже приведено соотношение размера двигателя и размеров вала, а также фланца B5 или B14, соединяющего двигатель с червячным редуктором. Фланцы откручиваются от редуктора, что позволяет подобрать валы и фланцы к редукторам, не указанным в таблице, например 19/140. Такое решение позволяет использовать особые двигатели, например, постоянного тока или серводвигатели с редукторами соответствующих размеров.

PAM (IEC)	056	063	071	080	090	100	112
B5	9/120	11/140	14/160	19/200	24/200	28/250	28/250
B14	9/80	11/90	14/105	19/120	24/140	28/160	28/160

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛАП

Редукторы, крепящиеся при помощи лап, могут вращаться до положений N и V путем откручивания соединительных винтов. В связи с наличием в корпусе сквозных отверстий, рекомендуется использовать небольшое количество герметика.



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА CH 03, 04, 05

Тип (1)	Типоразмер	Версия	Положение фланца (2)	i	P.A.M. (IEC)	Монтажное положение
CH **CH..P** **CHR** **CHR..P** **CHE** **CHE..P** **CHRE** **CHRE..P**	03	PF N V	1 2	см. стр. 28	63B5 63B14 56B5 56B14	U Универсальное
CH **CH..P** **CHR** **CHR..P** **CHE** **CHE..P** **CHRE** **CHRE..P**	04	PF PFA N V	1 2	см. стр. 29	71B5 71B14 63B5 63B14	U Универсальное
CH **CH..P** **CHR** **CHR..P** **CHE** **CHE..P** **CHRE** **CHRE..P**	05	PF PFA N V	1 2	см. стр. 30	80B5 80B14 71B5 71B14 63B5 63B14	U Универсальное

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

CH **CH**	**04P** **04**	**FA**	**2**	**35** **10**	**63B14** **71B5**	

При заказе с двигателем просьба указать дополнительно:
Размер 63 C4
Мощность kW 0,22
Полюса 4
Напряжение V230/400
Частота 50Hz
Фланец B14

ПРАВИЛО СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА РЕДУКТОР CH

CH **CHR**	**04P** **04**	**FA**	**2**	**35** **10**	**63B14** **71B5**

Монтажное положение:
B3, B8, B6, B7, V5, V6

Тип подключаемого двигателя:
CHT 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132
B5, B14 тип фланца для двигателя.


Передаточное число

Положение фланца:
1,2 (сторона редуктора относительно выходного вала)

Версия с фланцем соединения с оборудованием:
PF1, PFA1 тип фланца (для CH 03, 04, 05)
N, V (03, 04, 05) - положение фланца под двигатель (поворот лап).
FC, F тип фланца (для CH 06, 07, 08)


Размер редуктора:
03, 04, 05, 06, 07, 08
P - исполнение без лап (возможность крепления фланца к оборудованию)

Виды редуктора:
CH - с фланцем под двигатель (CH…).
CHR - с цельным входным валом, без фланца под двигатель (CHR…).
CHE - с цельным входным валом и полым входным валом с фланцем под двигатель (CHE…).
CHRE - с цельным двухсторонним входным валом (CHRE…).




РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ CH 03, 04, 05


B3




B6




V5




B7




B8




V6




PF1




PF2





B3



Положение клеммной коробки всегда относится к положению B3.

CH 03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 03, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 03	7	200	0.22	8	1.8	63/56	B5/B14
	10	140	0.22	11	1.4	63/56	B5/B14
	15	93	0.22	16	1.0	63/56	B5/B14
	20	70	0.22	20	0.9	63/56	B5/B14
	30	47	0.18	22	0.8	63/56	B5/B14
	40	35	0.12	18	1.0	63/56	B5/B14
	60	23	0.09	18	1.0	63/56	B5/B14
	70	20	0.09	15	0.9	56	B5/B14


Вес 1 кг

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.


РАЗМЕРЫ CH 03


A







P







V







PF1





N





CH 04 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 04, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 04	7	200	0.55**	22	1.4	71/63	B5/B14
	10	140	0.55**	30	1.0	71/63	B5/B14
	14	100	0.37	29	1.0	71/63	B5/B14
	20	70	0.37	38	1.0	71/63	B5/B14
	28	50	0.37	40	0.9	71/63	B5/B14
	35	40	0.25	41	0.9	71/63	B5/B14
	46	30	0.18	37	1.0	63	B5/B14
	60	23	0.18	37	0.9	63	B5/B14
	70	20	0.12	33	0.9	63	B5/B14
	100	14	0.12	30	0.9	63	B5/B14


Вес 2.1 кг

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.


** P.A.M.71.

РАЗМЕРЫ CH 04


A




P




V




PF1



N



PFA1



CH 05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 05, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 05	7	200	1.1**	40	1.4	80/71	B5/B14
	10	140	1.1**	49	1.2	80/71	B5/B14
	14	100	0.75	57	1.1	80/71	B5/B14
	18	78	0.55	52	1.1	80/71	B5/B14
	24	58	0.55	67	0.9	80/71	B5/B14
	28	50	0.55	73	1.0	80/71	B5/B14
	36	39	0.37	61	1.1	71	B5/B14
	45	31	0.37	65	0.9	71	B5/B14
	60	23	0.25	60	1.0	71/63	B5/B14
	70	20	0.22	55	0.9	63	B5/B14
	80	17	0.18	54	1.0	63	B5/B14
	100	14	0.18	50	0.9	63	B5/B14


Вес 3 кг

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.


** P.A.M.80.

РАЗМЕРЫ CH 05


A




P




V




PF1



N




PFA1




РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ CH 06, 07, 08


B3




B6




V5




B7




B8




V6




F1




F2





B3



Положение клеммной коробки двигателя всегда относится к положению B3.


CH 06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 06, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 06	7	200	1.85	75	1.5	90/80	B5/B14
	10	140	1.85	105	1.3	90/80	B5/B14
	12	117	1.85	129	1.1	90/80	B5/B14
	15	93	1.85	146	1.0	90/80	B5/B14
	19	74	1.50	150	1.0	90/80	B5/B14
	24	58	1.10	138	1.1	90/80	B5/B14
	30	47	1.10	155	1.0	90/80	B5/B14
	38	37	0.75	133	1.1	90/80	B5/B14
	45	31	0.75	152	0.9	80/71	B5/B14
	64	22	0.37	101	1.2	80/71	B5/B14
	80	17	0.37	112	1.0	71	B5/B14
	100	14	0.37	110	1.0	71	B5/B14


Вес 5.2 кг


* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.

РАЗМЕРЫ CH 06




CH06FC1







CH06FC2




CH06F1



CH06F2





CH 07 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 07, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 07	7	200	4	170	1.1	100/90	B5/B14
	10	140	3	175	1.3	100/90	B5/B14
	15	93	3	250	1.0	100/90	B5/B14
	20	70	2.20	240	1.0	100/90	B5/B14
	25	56	1.85	250	1.0	90/80	B5/B14
	30	47	1.50	230	1.2	90/80	B5/B14
	40	35	1.1	215	1.2	90/80	B5/B14
	50	28	1.1	220	0.9	90/80	B5/B14
	60	23	0.75	200	1.0	90/80	B5/B14
	80	17	0.55	180	1.0	80/71	B5/B14**
	100	14	0.37	140	1.1	80/71	B5/B14**

Вес 9.2 кг


* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.

** 71 только B5.


РАЗМЕРЫ CH 07




CH07FC1




CH07FC2




CH07F1



CH07F2






CH 08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CH 08, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2	f.s.*	P.A.M.	Версия фланца
CH 08	7	200	4	170	1.5	112/100/90	B5/B14
	10	140	4	240	1.2	112/100/90	B5/B14
	15	93	4	350	0.9	112/100/90	B5/B14
	20	70	3.00	340	0.9	100/90	B5/B14
	23	61	2.20	280	1.1	100/90	B5/B14
	30	47	2.20	340	1.1	100/90	B5/B14
	40	35	1.85	340	0.9	90/80	B5/B14
	46	30	1.5	340	1.0	90/80	B5/B14
	56	25	1.1	290	1.0	90/80	B5/B14
	64	22	1.1	290	0.9	90/80	B5/B14
	80	17	0.75	260	1.0	90/80	B5/B14
	100	14	0.55	220	1.0	80	B5/B14


Вес 12.2 кг

* Эксплуатационный коэффициент, учитывающий различные рабочие состояния, частоту включений, а также вид и продолжительность нагрузки редуктора.


РАЗМЕРЫ CH 08




CH08FC1




CH08FC2



CH08F1




CH08F2




РЕДУКТОРЫ CHR, CHRE


CHR 03-04-05




CHR 06-07-08




CHRE 03-04-05



CHRE 06-07-08




РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ВАЛА



РАЗМЕРЫ CHR, CHRE

ТИП	A	B	C	D(H7)	d(h6)	f	H	I	R	b	t
CHR 03	20	50	/	14	9	/	55	30	55	5	16.3
CHR 04	30	54	/	18	11	/	72	44.6	64	6	20.8
CHR 05	40	65	/	25	16	M6	82	49.5	82	8	28.3
CHR 06	40	110.5	/	25	18	M6	72.5	62.17	120	8	28.3
CHR 07	40	128	/	30	19	M6	87	75	127	8	33.3
CHR 08	50	144	/	35	25	M8	100	86.9	140	10	38.8
CHRE 03	20	50	50	14	9	/	55	30	55	5	16.3
CHRE 04	30	54	56	18	11	/	72	44.6	64	6	20.8
CHRE 05	40	65	65	25	16	M6	82	49.5	82	8	28.3
CHRE 06	40	110.5	74	25	18	M6	72.5	62.17	120	8	28.3
CHRE 07	40	128	88.5	30	19	M6	87	75	127	8	33.3
CHRE 08	50	144	101.5	35	25	M8	100	86.9	140	10	38.3

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ CHPC



	Z	Z1
CHTPC 63	11/140	11/105
CHTPC 71	14/160	14/120
CHTPC 80	19/200	19/160

МАРКИРОВКА CHPC/CH-CH..P CHPC/CHE-CH..P

ТИП	ТИПОРАЗМЕР	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО, i	P.A.M (IEC)
CHPC	63	3	63B5
	71	3	71B5
	80	3	80B5

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ			
CHPC	71	CH 05	i = 108 (3x36) P.A.M. 71

При заказе с двигателем просьба указать дополнительно:
Размер 71 B4
Мощность kW 0,37
Полюса 4
Напряжение V230/400
Частота 50Hz

CHPC/CH ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ CHPC/CH, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 63 CH 04	105	13.3	0.12	42
	138	10.1	0.12	42
	180	7.8	0.12	46
	210	6.7	0.12	40
	300	4.7	0.12	36

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 63 CH 05	108	12.9	0.18	72
	135	10.4	0.18	85
	180	7.8	0.12	65
	210	6.7	0.12	67
	240	5.8	0.12	58
	300	4.7	0.12	56

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CH 05	84	16.7	0.25	80
	108	12.9	0.25	90
	135	10.4	0.25	90

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CH 06	117	12.3	0.37	170
	135	10.4	0.37	176
	192	7.3	0.25	149
	240	5.8	0.25	130
	300	4.7	0.25	120


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CH 07	120	11.7	0.55	280
	150	9.3	0.37	215
	180	7.8	0.37	235
	240	5.8	0.37	210
	300	4.7	0.25	275

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 80 CH 07	90	15.6	0.75	310
	120	11.7	0.75	300
	150	9.3	0.55	260


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 71 CH 08	168	8.3	0.55	350
	192	7.3	0.37	280
	240	5.8	0.37	290
	300	4.7	0.37	275

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CHPC 80 CH 08	120	11.7	0.75	390
	138	10.1	0.75	360
	168	8.3	0.55	350
	192	7.3	0.55	330
	240	5.8	0.55	305

CHPC.. /CH 06-07-08



CHPC.. /CH 04-05



Остальные размеры – см. стр. 28-34

CHPC-CH	R1	I2
63+04	115	40
63+05	120	40
71+05	129	50
71+06	160	50
71+07	183	50
80+07	203	63
71+08	194	50
80+08	214	63

Выбор мощности связан с сочетанием двигателей, поэтому иногда она слишком большая по сравнению с редуктором: следует обязательно проверить указанный максимальный крутящий момент при выборе, а при возникновении сомнений – связаться с нашим техническим отделом.


CH/CH ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ CH/CH

МАРКИРОВКА CH(R)/CH – CH(R)/CH..P


Тип	Типоразмер	Версия	Положение фланца (1)	i	Рабочее положение	P.A.M. (IEC)
CH/CH **CH/CH..P** **CHR/CH** **CHR/CH..P**	03/04 03/05	F FA (2)	1 2	см. стр. 40	OAD OAS OBD OBS VAD VAS VBD VBS	63B5 63B14 56B5 56B14
CH/CH **CH/CH..P** **CHR/CH** **CHR/CH..P**	03/06 04/07 04/08	FC F (3)	1 2	см. стр. 40	OAD OAS OBD OBS VAD VAS VBD VBS	71B5 71B14 63B5 63B14 56B5 56B14

РАЗМЕРЫ CH/CH

CH 03/CH 04-05



CH 03/CH 06 CH 04/CH 07-08



Комбинированные редукторы поставляются изначально в рабочем положении OBS (см. таблицу на стр. 39).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ


CH/CH	03/05P	FA	2	315	OBS	56B14

При заказе с двигателем просьба указать дополнительно:
Размер 56 C4
Мощность kW 0,09
Полюса 4
Напряжение V230/400
Частота 50Hz
Фланец B14




РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ CH/CH


OAD




OAS




OBD




OBS




VAD




VAS



VBS



VBD



Версия изготовителя определяет монтажное положение одного редуктора по отношению к другому. При отсутствии дополнительной информации в заявке комбинированные редукторы поставляются в рабочем положении OBS. Положение крепежа относится ко второму редуктору.

CH/CH ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕДУКТОРОВ CH/CH, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - 1400 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CH 03/04	245	5.7	0.09	58
	350	4.0	0.09*	58
	420	3.3	0.09*	58
	560	2.5	0.09*	58
	700	2.0	0.09*	58
	840	1.7	0.09*	58
	1120	1.3	0.09*	58
	1680	0.8	0.09*	58
	2100	0.7	0.09*	58
	2760	0.5	0.09*	50

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CH 03/04	240	5.8	0.12	77
	315	4.4	0.12	90
	420	3.3	0.09	90
	540	2.6	0.09	90
	720	1.9	0.09*	90
	900	1.6	0.09*	90
	1120	1.3	0.09*	90
	1440	0.9	0.09*	90
	2160	0.6	0.09*	90
	2700	0.5	0.09*	90


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CH 03/06	240	5.8	0.22	160
	315	4.4	0.22	180
	450	3.1	0.18	200
	570	2.5	0.12	180
	720	1.9	0.12	200
	900	1.6	0.12	200
	1200	1.2	0.12	200
	1520	0.9	0.09*	200
	2280	0.6	0.09*	200
	2700	0.5	0.09*	200

ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CH 04/07	250	5.6	0.37	360
	300	4.7	0.37	360
	400	3.5	0.25	315
	525	2.7	0.25	360
	700	2.0	0.18	360
	920	1.5	0.18	360
	1200	1.2	0.12	360
	1500	0.93	0.12*	360
	2100	0.67	0.12*	360
	2800	0.5	0.12*	360


ТИП	Передаточное число, i	n_2 (об./мин.)	Kw=P1	Nm=T2
CH 04/08	230	5.6	0.55	460
	300	4.7	0.55	490
	400	3.5	0.55	490
	525	2.7	0.37	490
	700	2.0	0.37	490
	920	1.5	0.25	490
	1380	1.2	0.18	490
	1840	0.93	0.18	490
	2116	0.67	0.12	490
	2760	0.5	0.12	490

РАЗМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕДУКТОРОВ CH/CH

CH 03/CH 04-05



CH 03/CH 06 CH 04/CH 07-08




	Y
CH 03/04	120.5
CH 03/05	125.5
CH 03/06	165
CH 04/07	192
CH 04/08	204.5

В позициях, отмеченных *, мощность двигателя превышает максимальную допустимую мощность редуктора. В связи с этим, выбор следует произвести на основании допустимого момента, а не мощности. В таблице указаны наиболее популярные передаточные числа. Возможно получение других передаточных чисел путем комбинирования различных передаточных чисел редукторов, соединенных друг с другом.


АКСЕССУАРЫ: РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ, ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ, КРЫШКИ СТУПИЦЫ, РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ


РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ

ТИП	I	A	B	ØP	ØC	Ød	H	ØE	S
CH 03	100	40	157.5	50	65	7	14	8	4
CH 04	100	40	157.5	50	65	7	14	8	4
CH 05	100	55	172.5	68	94	7	14	8	4
CH 06	150	52.5	232.5	75	90	9	20	10	6
CH 07	200	62.5	300	90	110	9	25	20	6
CH 08	200	75	312.5	110	130	11	25	20	6



03-04-05







06-07-08

* без антивибрационного кольца
Точка крепежа реактивной штанги оснащена антивибрационным кольцом.

ОДНОСТОРОННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ


ТИП	A	Ød	B	b	t1	T	L	d2	Ød1
CH 03	30	14	35	5	16	61	96	M5x13	14
CH 04	40	18	45	6	20.5	70	115	M6x16	18
CH 05	60	25	65	8	28	89	154	M8x20	25
CH 06	60	25	65	8	28	127	192	M8x20	25
CH 07	60	30	65	8	33	134	199	M10x22	30
CH 08	60	35	65	10	38	149	214	M10x25	35






ДВУСТОРОННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ

ТИП	A	Ød	B	R	b	t1	L	d2	Ød1
CH 03	30	14	32.5	55	5	16	120	M5x13	14
CH 04	40	18	42.7	64	6	20.5	149.4	M6x16	18
CH 05	60	25	63.2	82	8	28	208.4	M8x20	25
CH 06	60	25	63.2	120	8	28	246.4	M8x20	25
CH 07	60	30	64	127	8	33	255	M10x22	30
CH 08	60	35	64	140	10	38	268	M10x25	35







АКСЕССУАРЫ: РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ, ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ, КРЫШКИ СТУПИЦЫ, РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ

КРЫШКИ СТУПИЦЫ

CH 03-04-05



CH 06-07-08



ТИП	C3
03	37
04	42
05	55
06	70
07	85.5
08	93.5


РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ


ОДИНАРНЫЕ

ТИП	Øi/Øe	L	Клинья	Общий вес, кг
CHT BRM-S	9/11	20	4/3x4x11 RB	0.006
CHT BRM-S	11/14	30	5/4x6x10 RB	0.015
CHT BRM-S	14/19	40	6x5x30	0.045
CHT BRM-S	19/24	50	6x5.5x20 8x5.5x40	0.07
CHT BRM-S	24/28	60	8x9x40	0.08
CHT BRM-S	28/38	80	10x7x60	0.33
CHT BRM-S	38/42	110	12/10x10x48 RB	0.22

ДВОЙНЫЕ

ТИП	Øi/Øe	L	Клинья	Общий вес, кг
CHT BRM-D	11/19	40	6x6x30	0.06
CHT BRM-D	14/24	50	8x7x40 A	0.12
CHT BRM-D	19/28	60	8x7x50 A	0.16
CHT BRM-D	24/38	80	10x8x60 A	0.44





UNI 6604, DIN 6885.

CH РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ


Указанные нагрузки действительны для всех направлений работы.

Максимальные допустимые осевые нагрузки равны 1/5 величины радиальной нагрузки, указанной в таблице в случае применения той же самой радиальной нагрузки. В противном случае просьба связываться с нашим техническим отделом.

При использовании двухсторонних выходных валов сумма радиальных нагрузок, применяемых в половине длины обоих концов вала, не должна превышать величины, указанной в ниже приведенной таблице.

Радиальные нагрузки, связанные с выходной скоростью (n2=10), являются максимальными нагрузками, которые редуктор в состоянии выдержать.


a постоянная передачи
b постоянная передачи
x расстояние нагрузки от шарнира вала, в мм
Frx радиальная нагрузка в позиции x (в N)
Fr радиальная нагрузка (в N)
Fa осевая нагрузка (в N)




ВЫХОДНАЯ СКОРОСТЬ	РАЗМЕРЫ (N)					
	03	04	05	06	07	08
400	490	720	1000	1450	1800	2020
250	580	860	1190	1720	2140	2420
150	690	1010	1400	2020	2510	2840
100	790	1160	1600	2330	2880	3260
60	940	1380	1910	2770	3440	3880
40	1070	1570	2160	3130	3890	4380
25	1260	1850	2550	3700	4590	5180
10	1700	2500	3450	5000	6200	7000
ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ						
a	60	71	99	130	136	146
b	45	51	69	102	108	118

РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

	РАЗМЕРЫ (N)					
	03	04	05	06	07	08
F_R max	100	150	220	700	975	1150




ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ CH 03-04-05



1.	масляный сальник	**21.**	боковой кожух
2.	винт	**22.**	выходной фланец
3.	гайка	**23.**	винт
4.	подкладка	**24.**	подшипник
5.	винт	**25.**	стопорное кольцо
6.	фланец соединения с двигателем	**26.**	подкладка
7.	подшипник	**27.**	стопорное кольцо
8.	червяк p.a.m CHM	**28.**	заглушка
9.	червяк p.a.m CHME	**29.**	масляный сальник
10.	масляный сальник	**30.**	червячное колесо
11.	подшипник	**31.**	подшипник
12.	шпонка	**32.**	о-ринг
13.	червяк CHM	**33.**	реактивная штанга
14.	червяк CHME	**34.**	винт
15.	шпонка	**35.**	односторонний выходной вал
16.	пробка для масла	**36.**	шпонка
17.	прокладка	**37.**	шпонка
18.	корпус	**38:**	двусторонний выходной вал
19:	уплотнительное кольцо	**39:**	подкладка
20.	кожух на лапах	**40:**	стопорное кольцо


ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ CH 06-07-08



1.	масляный сальник	20.	корпус
2.	винт	21.	уплотнительное кольцо
3.	гайка	22.	выходной фланец
4.	подкладка	23.	имбусный винт
5.	винт с шестиугольной головкой	24.	подшипник
6.	фланец соединения с двигателем	25.	стопорное кольцо
8.	выравнивающая прокладка	26.	масляный сальник
9.	подшипник	27.	заглушка
10.	червяк p.a.m CHM	28.	подшипник
11.	червяк p.a.m CHME	29.	червячное колесо
12.	уплотнительное кольцо	30.	о-ринг
13.	крышка червяка	31.	внешняя крышка
14.	подшипник	32.	стопорное колесо
15.	шпонка	33.	подкладка
16.	червяк CHM	34.	шпонка
17.	червяк CHME	35.	шпонка
18.	шпонка	36.	двусторонний выходной вал
19.	пробка для масла	37.	односторонний выходной вал

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ
CHC

CHIARAVALLI GROUP SpA



CHC - Цилиндрические мотор-редукторы

ВВЕДЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ

Серия цилиндрических редукторов CHC – это продукт нового поколения, разработанный на базе модульной системы. Редукторы соединяются со стандартными электрическими двигателями, двигателями с тормозом и взрывозащищенными двигателями при помощи соединения IEC B5 или B14.


Цилиндрические редукторы CHC широко применяются в пищевой, химической промышленности, при производстве пленки и бумаги, а также во многих других областях.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ


- модульность,
- высокая производительность,
- тихая работа,
- универсальный монтаж,
- легкий алюминиевый корпус,
- цементированные и шлифованные зубья шестерен,
- не нуждается в техобслуживании.

В ассортименте цилиндрических редукторов CHC представлены 5 видов типоразмеров.
Мощность – 0,12-4,0 kW, передаточное число 5-51,3, максимальный крутящий момент 120-550 Nm.
Крепление на лапах или при помощи фланцев в любом рабочем положении.


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕДУКТОРОВ CHC



МАРКИРОВКА







ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
CHC 25PB 28, 9 80B5 B3

Типоразмер	CHC 20-25-30-35-40 20 диаметр выходного вала редуктора
Версия выполнения	P на лапах (M/B/C тип лап) F фланец (1, 2, 3 - тип фланца)
28,9	Передаточное число (см. каталог передаточных чисел)
80	Подключаемый двигатель
B5	Версия фланца двигателя (B5 или B14)
B3	Монтажное положение (B3 B8 B6 B7 V5 B5 V1 V3)

При заказе с двигателем просьба указывать дополнительно

Размер	71B4*
Мощность	kW 0,37*
Полюса	4*
Напряжение	V230/400*
Частота	50Hz*
Фланец	B5*

* пример

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, P

$\mathbf{P_1 * \eta = P_2}$

P_1 - входная мощность
P_2 - выходная мощность
η - производительность редуктора

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, n

n_1 - входная скорость
n_2 - выходная скорость

Для достижения оптимальных условий работы и продления срока службы рекомендуется входная скорость ≤ 1400 оборотов в минуту. Более высокие входные скорости допустимы в соответствии с ниже приведенной таблицей.

n (об./мин.)	Мощность
1400	Kw
2000	Kw * 1.35
2800	Kw * 1.8

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО, i

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, M

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_1 \cdot \eta}{n_2} \quad [Nm]$$

$$M_2 \geq M_2 \cdot f_s \quad [Nm]$$


M_2 - крутящий момент на валу
M_{2n} - номинальный крутящий момент на валу
P_1 - входная мощность
η - производительность редуктора
f_s - эксплуатационный коэффициент

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, Fs

Эксплуатационный коэффициент зависит, в основном, от трех параметров:
- вида нагрузки U-M-H;
- продолжительности работы: количество часов в день;
- частоты включений: количество запусков в час.

U - равномерная
M - средняя
H - тяжелая
na/h - запусков/час



ВИД НАГРУЗКИ – ПРИМЕНЕНИЕ

U - конвейеры с небольшой нагрузкой, центрифуги, линии розлива.
M - транспортеры с большой нагрузкой, деревообрабатывающие станки, упаковка.
H - мешалки, подъемники, станки, металлургия, вибраторы.

РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, F_R

Радиальная нагрузка пропорциональна требуемому крутящему моменту и обратно пропорциональна диаметру трансмиссионного элемента по образцу.

$$F_R = \frac{2000 \cdot M \cdot T.e.f.}{D} \quad [N]$$

F_R - Радиальная нагрузка
M - Nm (крутящий момент)
T.e.f. - Коэффициент трансмиссионного элемента
T.e.f. - 1,15 зубчатая рейка
1,4 роликовая цепь
1,75 ременный шкив V
2,5 плоская шестерня
D - Диаметр трансмиссионного элемента

Если радиальная нагрузка приложена не в половине длины выходного вала, следует использовать следующую формулу:


$$F_{Rx} \leq \frac{F_R \cdot a}{(b+x)} \quad [N]$$

F_R - радиальная нагрузка в половине длины выходного вала
a, b, x - см. таблицу

ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

	CHC 16-20	CHC 25	CHC 30	CHC 35-40
a	103	116.5	130	147
b	83	91.5	100	112

Радиальная и осевая нагрузка F_R, F_A.




n2 [min¹]		10	40	60	80	100	120	150	180	250	400
F_R [N]	**CHC 16-20**	2300	2300	2180	1980	1840	1630	1400	1320	1080	920
	CHC 25	4800	4800	3970	3970	3680	3470	2710	2550	2150	1840
	CHC 30	6300	6300	5040	5040	4510	3800	3530	3320	2800	2390
	CHC 35-40	7500	7500	5990	5990	5230	4570	4240	3900	3350	2860

СМАЗКА, МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВИДЫ СМАЗКИ

	°C -50 0 +50 +100	ISO	SHELL	MOBIL	BP	ВИД СМАЗКИ
CHC	-10 +40 -20 +25 -30 +10 -40 -20 -40 +40 -40 +80 -25 +50	VG 220	Shell Omala 220	Mobilgear 630	BP Energol GR-XP 220	Минеральное масло
		VG 150 VG 100	Shell Omala 100	Mobilgear 627	BP Energol GR-XP 100	
		VG 68-46 VG 32	Shell Omala T 32	Mobil D.T.E. 13M		
		VG 22 VG 15	Shell Omala T 15	Mobil D.T.E. 11M	BP Energol HLP-HM 15	
		VG 150	Shell Omala HD 150	Mobil SHC 629		Синтетическое масло
		VG 220	Shell Omala HD 220	Mobil SHC 630		
		VG 320	Shell Omala S 320			

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ЛИТРАХ

РАЗМЕР	СТАНДАРТ	V6/V3
CHC 16/20	0.4	0.6
CHC 25	0.5	0.7
CHC 30	0.8	1.1
CHC 35/40	1.2	1.6

Редукторы CHC поставляются с маслом Schell S320 при стандартном положении, при монтажном положение V6/V3 следует добавить соответствующее количество масла.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА, РАЗМЕРЫ, СОЕДИНЕНИЯ IEC

CHC 20 (CHC 16)* IEC

i	63B5	71B5 71B14	80B5 80B14
45.9	B		
40.1	B		
35.5	B		
28.5	B		
23.6	B		
19.8	B		
17.9	B		
13.8	B		
11.9	B		
9.8	B		
7.7	B		
5.7	B		
4.6	B	B	

CHC 25 IEC

i	71B5 71B14	80B5 80B14	90B5 90B14
46.5	B		
40.6	B		
35.9	B		
28.9	B		
23.9	B		
20.1		B	
17.1		B	
14.8		B	
12.1		B	
9.9		B	
7.4		B	
5.5		B	

CHC 30 IEC


i	80B5 80B14	90B5 90B14	100/112B5 100/112B14
51.3			
44.2	B		
34.2	B		
30.6	B		
25.0	B		
21.2	B		
18.2	B	B	
15.3	B	B	
12.6		B	
10.9		B	
7.9		B	
5.5		B	

CHC 35 CHC 40 IEC


i	80B5 80B14	90B5 90B14	100/112B5 100/112B14
51.3	B		
44.2	B		
34.2	B	B	
30.6		B	
25.0		B	
21.2		B	
18.2		B	
15.3		B	
12.6			
10.9			
7.9			
5.5			

* CHC 16 – только по запросу.
Передаточные числа округлены.
B = стальная редукционная втулка.


IEC	63B5	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5	100B14	112B5	112B14
Dев	11	14		19		24		28		28	
P	140	160	105	200	120	200	140	250	160	250	160
M	115	130	85	165	100	165	115	215	130	215	130
N	95	110	70	130	80	130	95	180	110	180	110




ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	**n2** [r/min]	**M2n** [Nm]	**i**	**fs**	
0.12	30.5 34.9 39.5 49.1 59.4 70.6 78.4 101 118 143 181 246	36 32 28 22 18.5 15.6 14.0 10.8 9.4 7.7 6.1 4.5	45.9 40.1 35.5 28.5 23.6 19.8 17.9 13.8 11.9 9.8 7.7 5.7	3.3 3.8 4.3 5.4 6.5 7.7 7.1 9.2 12.8 13.0 13.2 13.4	**CHC 20 (CHC 16) 63B5 63A4**
0.18	19.6 22.4 25.4 31.6	84 74 65 52	45.9 40.1 35.5 28.5	1.4 1.6 1.8 2.3	**CHC 20 (CHC 16) 71B5/B14 71A6**
	30.5 34.9 39.5 49.1 59.4 70.6 78.4 101 118 143 181 246	54 47 42 34 28 23 21 16.3 14.0 11.6 9.1 6.7	45.9 40.1 35.5 28.5 23.6 19.8 17.9 13.8 11.9 9.8 7.7 5.7	2.2 2.5 2.9 3.6 4.3 5.1 4.8 6.1 8.6 8.6 8.8 8.9	**CHC 20 (CHC 16) 63B5 63B4**
	19.4 22.2 25.1 31.2	85 74 66 53	46.5 40.6 35.9 28.9	2.3 2.7 3.0 3.8	**CHC 25 71B5/B14 71A6**
	30.1 34.5	55 48	46.5 40.6	3.7 4.2	**CHC 25 63B5 63B4**
0.25	19.6 22.4 25.4 31.6	117 102 90 73	45.9 40.1 35.5 28.5	1.0 1.2 1.3 1.7	**CHC 20 (CHC 16) 71B5/B14 71B6**
	30.5 34.9 39.5 49.1 59.4 70.6	75 66 58 47 39 32	45.9 40.1 35.5 28.5 23.6 19.8	1.6 1.8 2.1 2.6 3.1 3.7	**CHC 20 (CHC 16) 71B5/B14 71A4**


ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	n2 [r/min]	M2n [Nm]	i	fs	
0.25	78.4 101 118 143 181 246	29 23 19.5 16.1 12.6 9.3	17.9 13.8 11.9 9.8 7.7 5.7	3.4 4.4 6.2 6.2 6.3 6.4	**CHC 20 (CHC 16) 71B5/B14 71A4**
	19.4 22.2 25.1 31.2	118 103 91 74	46.5 40.6 35.9 28.9	1.7 1.9 2.2 2.7	**CHC 25 71B5/B14 71B6**
	30.1 34.5 39.0 48.5	76 66 59 47	46.5 40.6 35.9 28.9	2.6 3.0 3.4 4.2	**CHC 25 71B5/B14 71A4**
0.37	30.5 34.9 39.5 49.1 59.4 70.6 78.4 101 118 143 181 246	111 97 86 69 57 48 43 33 29 24 19 14	45.9 40.1 35.5 28.5 23.6 19.8 17.9 13.8 11.9 9.8 7.7 5.7	1.1 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.3 3.0 4.2 4.2 4.3 4.4	**CHC 20 (CHC 16) 71B5/B14 71B4**
	19.4 22.2 25.1 31.2	175 153 135 109	46.5 40.6 35.9 28.9	1.1 1.3 1.5 1.8	**CHC 25 80B4/B14 80A6**
	30.1 34.5 39 48.5 58.7 81.9	113 98 87 70 58 41	46.5 40.6 35.9 28.9 23.8 17.1	1.8 2.0 2.3 2.9 3.5 3.9	**CHC 25 71B5/B14 71B4**
	20.4 26.3 29.4	167 129 115	44.2 34.2 30.6	1.8 2.3 2.6	**CHC 30 80B4/B14 80A6**
0.55	101 118 143 181 246	50 43 35 28 20	13.8 11.9 9.8 7.7 5.7	2.0 2.8 2.8 2.9 2.9	**CHC 20 (CHC 16) 80B5/B14 80A4**


ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	**n2** [r/min]	**M2n** [Nm]	**i**	**fs**	
0.55	19.4 22.2 25.1 31.2 37.7	260 227 201 162 134	46.5 40.6 35.9 28.9 23.9	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5	**CHC 25 80B5/B14 80B6**
	30.1 34.5 39 48.5 58.7 69.7 81.9 94.5	167 146 129 104 86 72 62 53	46.5 40.6 35.9 28.9 23.9 20.1 17.1 14.8	1.2 1.4 1.5 1.9 2.3 2.8 2.6 3.7	**CHC 25 80B5/B14 80A4**
	17.5 20.4 26.3 29.4	287 248 192 171	51.3 44.2 34.2 30.6	1.0 1.2 1.6 1.8	**CHC 30 80B5/B14 80B6**
	27.3 31.7 40.9 45.8	185 159 123 110	51.3 44.2 34.2 30.6	1.6 1.9 2.4 2.7	**CHC 30 80B5/B14 80A4**
0.75	101 118 143 181 246 302	68 58 48 38 28 23	13.8 11.9 9.8 7.7 5.7 4.6	1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6	**CHC 20 (CHC 16) 80B5/B14 80B4**
	30.1 34.5 39 48.5 58.7 69.7 81.9 94.5 116.5 141 189 257	228 199 176 142 117 99 84 73 59 49 36 27	46.5 40.6 35.9 28.9 23.9 20.1 17.1 14.8 12.1 9.9 7.4 5.5	0.9 1.0 1.1 1.4 1.7 2.0 1.9 2.7 3.4 3.3 3.3 3.7	**CHC 25 80B5/B14 80B4**
	20.4 26.3 29.4 36	338 261 234 191	44.2 34.2 30.6 25.0	0.9 1.1 1.3 1.6	**CHC 30 90B5/B14 90S6**
	27.3 31.7 40.9 45.8	252 217 168 150	51.3 44.2 34.2 30.6	1.2 1.4 1.8 2.0	**CHC 30 80B5/B14 80B4**


ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	n2 [r/min]	M2n [Nm]	i	fs	
0.75	56 66.2 76.9 91.5	123 104 89 75	25.0 21.2 18.2 15.3	2.4 2.7 3.1 3.7	**CHC 30 80B5/B14 80B4**
	17.5 20.4 26.3 29.4	392 338 261 234	51.3 44.2 34.2 30.6	1.3 1.5 1.8 2.1	**CHC 35 90B5/B14 90S6**
	27.3 31.7 40.9	252 217 168	51.3 44.2 34.2	2.0 2.3 2.9	**CHC 35 CHC 40 80B5/B14 80B4**
1.1	101 118 143 181 246 302	99 86 71 56 41 33	13.8 11.9 9.8 7.7 5.7 4.6	1.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8	**CHC 20 (CHC 16) 80B5/B14 80C4**
	48.5 58.7	208 172	28.9 23.9	1.0 1.2	**CHC 25 80B5/B14 80C4**
	69.7 81.9 94.5 116 141 189 257	145 123 107 87 72 53 39	20.1 17.1 14.8 12.1 9.9 7.4 5.5	1.4 1.3 1.9 2.3 2.2 2.3 2.5	**CHC 25 90B5/B14 90S4**
	31.7 40.9 45.8 56 66.2 76.9 91.5	318 246 220 180 152 131 110	44.2 34.2 30.6 25.0 21.2 18.2 15.3	0.9 1.2 1.4 1.7 1.8 2.1 2.5	**CHC 30 90B5/B14 90S4**
	27.3 31.7 40.9 45.8 56 66.2 76.9 91.5	370 318 246 220 180 152 131 110	51.3 44.2 34.2 30.6 25.0 21.2 18.2 15.3	1.4 1.6 1.9 2.2 2.7 2.8 3.2 3.8	**CHC 35 CHC 40 90B5/B14 90S4**
1.5	69.7 81.9 94.5 116 141 189	197 168 145 118 98 73	20.1 17.1 14.8 12.1 9.9 7.4	1.0 1.0 1.4 1.7 1.6 1.7	**CHC 25 90B5/B14 90L4**

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	**n2** [r/min]	**M2n** [Nm]	**i**	**fs**	
1.5	257	54	5.5	1.9	**CHC 25 90B5/B14 90L4**
	40.9	336	34.2	0.9	**CHC 30 90B5/B14 90L4**
	45.8	300	30.6	1.0	
	56	245	25.0	1.2	
	66.2	208	21.2	1.3	
	76.9	179	18.2	1.6	
	91.5	150	15.3	1.9	
	111	124	12.6	2	
	128	107	10.9	1.7	
	177	78	7.9	2.3	
	255	53	5.5	2.8	
	26.3	523	34.2	0.9	**CHC 35 CHC 40 100B5/B14 100L6**
	29.4	467	30.6	1	
	36	382	25	1.3	
	27.3	504	51.3	1.0	**CHC 35 CHC 40 90B5/B14 90L4**
	31.7	434	44.2	1.2	
	40.9	336	34.2	1.4	
	45.8	300	30.6	1.6	
	56	245	25.3	2	
	66.2	208	21.2	2	
	76.9	179	18.2	2.3	
	91.5	150	15.3	2.8	
2.2	76.9	262	18.2	1.1	**CHC 30 100B5/B14 100LA4**
	91.5	220	15.3	1.1	
	111	182	12.6	1.4	
	128	157	10.9	1.1	
	177	114	7.9	1.6	
	255	79	5.5	1.9	
	36	560	25.0	0.9	**CHC 35 CHC 40 112B5/B14 112M6**
	42.6	474	21.2	0.9	
	49.4	408	18.2	1	
	40.9	493	34.2	1	**CHC 35 CHC 40 100B5/B14 100LA4**
	45.8	440	30.6	1.1	
	56	360	25.0	1.3	
	66.2	305	21.2	1.4	
	76.9	262	18.2	1.6	
	91.5	220	15.3	1.9	
	111	182	12.6	1.9	
	128	157	10.9	1.8	
	177	114	7.9	2.3	
	255	79	5.5	2.9	
3	91.5	301	15.3	0.9	**CHC 30 100B5/B14 100LB4**
	111	248	12.6	1	
	128	215	10.9	0.8	
	177	156	7.9	1.2	

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА

P1n [kW]	**n2** [r/min]	**M2n** [Nm]	**i**	**fs**	
3	255	108	5.5	1.4	**CHC 30 100B5/B14 100LB4**
	45.8 56 66.2 76.9 91.5 111 128 177 255	601 491 416 358 301 248 215 156 108	30.6 25.0 21.2 18.2 15.3 12.6 10.9 7.9 5.5	0.8 1 1.0 1.2 1.4 1.4 1.3 1.7 2.1	**CHC 35 CHC 40 100B5/B14 100LB4**
4	177 255	208 144	7.9 5.5	0.9 1.0	**CHC 30 112B5/B14 112M4**
	111 128 177 255	330 286 208 144	12.6 10.9 7.9 5.5	1.1 1.0 1.3 1.6	**CHC 35 CHC 40 112B5/B14 112M4**


ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА РЕДУКТОРА f.s.=1

M2max [Nm]	**n1** [r/min]	**i**	**P1n** [kW]	**n2** [r/min]	
120	1400	45.9	0.40	30.5	**CHC 20 (CHC 16)**
120	1400	40.1	0.46	34.9	
120	1400	35.5	0.52	39.5	
120	1400	28.5	0.64	49.1	
120	1400	23.6	0.78	59.4	
120	1400	19.8	0.92	70.6	
100	1400	17.9	0.86	78.4	
100	1400	13.8	1.10	101	
120	1400	11.9	1.54	118	
100	1400	9.8	1.56	143	
80	1400	7.7	1.58	181	
60	1400	5.7	1.61	246	
60	1400	4.6	1.98	302	
200	1400	46.5	0.66	30.1	**CHC 25**
200	1400	40.6	0.75	34.5	
200	1400	35.9	0.85	39.0	
200	1400	28.9	1.06	48.5	
200	1400	23.9	1.28	58.7	
200	1400	20.1	1.52	69.7	
160	1400	17.1	1.43	81.9	
200	1400	14.8	2.06	94.6	
200	1400	12.1	2.53	116	
160	1400	9.9	2.46	141	
120	1400	7.4	2.49	190	
100	1400	5.5	2.80	257	
300	1400	44.2	1.04	31.7	**CHC 30**
300	1400	34.2	1.34	40.9	
300	1400	30.6	1.50	45.8	
300	1400	25.0	1.83	56.0	
280	1400	21.2	2.02	66.2	
280	1400	18.2	2.35	76.9	
280	1400	15.3	2.79	91.5	
250	1400	12.6	3.03	111	
180	1400	10.9	2.51	128	
180	1400	7.9	3.46	176	
150	1400	5.5	4.17	255	
500	1400	44.2	1.73	31.7	**CHC 35 CHC 40**
480	1400	34.2	2.14	40.9	
480	1400	30.6	2.40	45.8	
480	1400	25.0	2.93	56.0	
420	1400	21.2	3.03	66.2	
420	1400	18.2	3.52	76.9	
420	1400	15.3	4.19	91.5	
350	1400	12.6	4.24	111	
280	1400	10.9	3.91	128	
260	1400	7.9	4.99	176	
230	1400	5.5	6.40	255	

РАЗМЕРЫ CHC 16 - CHC 20


CHC 20 (CHC 16) P (IEC) крепление на лапах

Вход (для крепления с двигателем)




CHC 20 (CHC 16) F (IEC) крепление фланцем

Выход (для крепления с оборудованием)



CHC 20 (CHC 16) (IEC)



CHC 16 - по запросу

Вес 4.7 кг


IEC	D	F	G	P	M	N	S	T
63B5	11	4	12.8	140	115	95	9	5
71B5	14	5	16.3	160	130	110	9	5
71B14	14	5	16.3	105	85	70	7	5
80B5	19	6	21.8	200	165	130	11	5
80B14	19	6	21.8	120	100	80	7	5

Код станины	U	V	V_1	V_2	V_3	W	X	X_1	Y	Z
B	18	87	50	110	-	9	118	130	85	15
M	18	80	-	110	120	9	118	145	75	15

РАЗМЕРЫ CHC 25


CHC 25 P (IEC) крепление на лапах

Вход (для крепления с двигателем)




CHC 25 F (IEC) крепление фланцем

Выход (для крепления с оборудованием)



CHC 25 (IEC)



Вес 5.8 кг


IEC	D	F	G	P	M	N	S	T
71B5	14	5	16.3	160	130	110	9	5
71B14	14	5	16.3	105	85	70	7	5
80B5	19	6	21.8	200	165	130	11	5
80B14	19	6	21.8	120	100	80	7	5
90B5	24	8	27.3	200	165	130	11	5
90B14	24	8	27.3	140	115	95	9	5

Код станины	U	V	V_1	V_2	V_3	W	X	X_1	Y	Z
B	18	107.5	60	-	130	11	136	155	100	17
M	25	85	-	110	120	9	112	145	80	15

РАЗМЕРЫ CHC 30


CHC 30 P (IEC) крепление на лапах

Вход (для крепления с двигателем)




CHC 30 F (IEC) крепление фланцем

Выход (для крепления с оборудованием)



CHC 30 (IEC)



Вес 9.2 кг


IEC	D	F	G	P	M	N	S	T
80B5	19	6	21.8	200	165	130	11	5
80B14	19	6	21.8	120	100	80	7	5
90B5	24	8	27.3	200	165	130	11	5
90B14	24	8	27.3	140	115	95	9	5
100/112B5	28	8	31.3	250	215	180	13.5	5
100/112B14	28	8	31.3	160	130	110	9	5

Код станины	U	V	V_1	V_2	V_3	W	X	X_1	Y	Z
B	18	130	70	-	160	11	156	190	110	20
M	30	100	-	135	150	11	150	190	110	18

РАЗМЕРЫ CHC 35 - CHC 40


CHC 35 - CHC 40 P (IEC) крепление на лапах

Вход (для крепления с двигателем)




CHC 35 - CHC 40 F (IEC) крепление фланцем

Выход (для крепления с оборудованием)



CHC 35 - CHC 40 (IEC)




Вес 12.2 кг

IEC	D	F	G	P	M	N	S	T
80B5	19	6	21.8	200	165	130	11	5
80B14	19	6	21.8	120	100	80	7	5
90B5	24	8	27.3	200	165	130	11	5
90B14	24	8	27.3	140	115	95	9	5
100/112B5	28	8	31.3	250	215	180	13.5	5
100/112B14	28	8	31.3	160	130	110	9	5

Код станины	U	V	V_1	V_2	V_3	W	X	X_1	Y	Z
B	23.5	130	-	170	-	14	168	205	115	20
C	19.5	149.5	-	180	-	14	185	215	130	20
M	35	110	-	170	185	14	150	230	120	20

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ CHC



1.	фланец соединения с двигателем	**23.**	второй зубчатый вал
2.	винт с гайкой	**24.**	подшипник
3.	винт	**25.**	стопорное кольцо
4.	входной вал	**26.**	подшипник
5.	подшипник	**27.**	стопорное кольцо
6.	стопорное кольцо	**28.**	фиксирующее кольцо
7.	подшипник	**29.**	вторая шестерня
8.	стопорное кольцо	**30.**	винт с гайкой
9.	масляный сальник	**31.**	корпус
10.	первый зубчатый вал	**32.**	лапы
11.	шпонка	**33.**	фиксирующий штифт
12.	пробка для масла	**34.**	винт
13.	пробка для масла	**35.**	стопорное кольцо
14.	крышка	**36.**	подкладка
15.	прокладка	**37.**	подшипник
16.	стопорное кольцо	**38:**	стопорное кольцо
17.	первая шестерня	**39:**	уплотнительное кольцо
18.	подкладка	**40:**	шпонка
19.	стопорное кольцо	**41:**	шпонка
20:	подшипник	**42:**	выходной вал
21:	стопорное кольцо	**43:**	винт
22:	шпонка	**44:**	выходной фланец

CHIARAVALLI GROUP SpA

ВАРИАТОРЫ СКОРОСТИ

CHV



CHV - Вариаторы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Компания CHIARAVALLI представляет линейку механических вариаторов скорости CHV. Серия 02, 05, 10, 20, 30, 50, обладающие следующими свойствами:

- диапазон скоростей 1:5;
- плавная и тихая работа;
- повышенный момент на невысоких скоростях вращения;
- высокая надежность;
- монтаж при помощи фланцев на входе и выходе B5;
- компактная конструкция;
- алюминиевые корпуса;
- покрытие порошковым методом краской RAL 9022.


МАРКИРОВКА


ТИП	Размер	Мощность, KW	Полюса	Напряжение, V	Частота	Положение зажимной коробки	Монтажное положение
CHV	02 05 10 20 30 50	0.18 - 0.22 0.37 0.75 1.1-1.5 2.2 3.0 - 4.0	4	230/400	50Hz	1 2 3 4	B5 V1 V3


Монтажное положение



Положение клеммной коробки







ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, 4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Вариатор	Мощность, kW	Выходная скорость, об./мин	Выходной момент, Nm
CHV 02	0.18	170 - 880	3.0 - 1.5
CHV 02	0.22	170 - 880	3.8 - 1.9
CHV 05	0.37	200 - 1000	6.0 - 3.0
CHV 10	0.75	200 - 1000	12 - 6.0
CHV 20	1.10	200 - 1000	18 - 9.0
CHV 20	1.50	200 - 1000	24 - 12
CHV 30	2.20	200 - 1000	36 - 18
CHV 50	3.00	200 - 1000	48 - 24
CHV 50	4.00	200 - 1000	64 - 32

СМАЗКА

Вариаторы поставляются с маслом для монтажного положения B5. Для других монтажных положений необходимо будет пополнение масла – см. таблицу ниже.


Количество масла, л						
CHV	**02**	**05**	**10**	**20**	**30**	**50**
B5	**0.13**	0.15	0.33	0.8	1.20	1.20
V1	**0.3**	0.4	0.85	1.40	2.15	2.15
V3	**0.2**	0.25	0.45	0.90	1.30	1.30


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ МАСЛА


AGIP	A.T.F. DEXRON
ESSO	A.T.F. DEXRON

SHELL	A.T.F. DEXRON
BP	A.T.F. DEXRON

РАЗМЕРЫ ВАРИАТОРОВ CHV 02, 05, 10, 20, 30, 50







	B	D(j6)	E	G	G3	H	I	M	M1	N	D	D1	P	T	K	VC	VF	VL	VR	VR1	VS	b	f	t	кг
CHV 02	23	11	50	112.5	64.5	70	72	115	60	95	9	M6	140	3.5	46	71	111	78	110	110	85	4	M5	12.5	3.4
CHV 05	30	14	40	110	74	80	90	130	76	110	9	M8	160	3.5	52.5	71	123	90	110	110	85	5	M6	16	4.7
CHV 10	40	19	58	139	85.5	100	98	165	84	130	11	M8	200	3.5	60	79	140	107	120	120	110	6	M6	21.5	7.8
CHV 20	50	24	-	188	115	126	241	165	-	130	11	-	200	3.5	-	-	144	122	150	-	110	8	M8	27	31
CHV 30	60	28	-	208	131	150	270	215	-	180	15	-	250	4	-	-	188	150	160	-	110	8	M10	33	55
CHV 50	60	28	-	208	131	150	270	215	-	180	15	-	250	4	-	-	188	150	160	-	110	8	M10	33	57


АКСЕССУАРЫ


Гравитационный индикатор

Гравитационный индикатор нужно установить в маховик и с помощью цифровой шкалы определять скорость вариатора. Для калибровки следует обе стрелки, находящиеся на шкале, установить на «ноль», а на вариаторе установить минимальные обороты (при включенном двигателе). Затем в таком виде поместить индикатор в маховик.

Лапы крепления

РАЗМЕРЫ			
CHV	**02**	**05**	**10**
A	110	120	160
B	105	104	125
C	145	149	190
D	120	125	150
E	15.5	20.5	26.5
F	9	9	11
G	10	12	14
H	82	93	113





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация и техническое обслуживание.

Винты под ручным маховиком установлены правильно и не нуждаются в регулировке.

Запрещается вращать маховик при включенном двигателе – это может привести к поломке.

Вариаторы поставляются с маслом. Перед началом работы следует проверить его уровень.


По истечении периода обкатки (около 200 часов) масло следует заменить и регулярно проверять его уровень.

Температура вариатора во время обкатки может достигать 50-55ºC.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ


Вариаторы поставляются с закрытыми пробками для масла. При использовании вариатора в режиме постоянной работы, следует произвести замену установленной заглушки на пробку с сапуном.

1:	выходной вал
2:	направляющая сателлитов
3:	скользящая втулка
4:	регуляционная орбита
5:	шаровое кольцо
6:	подвижная наружная орбита сателлитов
7:	сателлит
8:	коробка регулировки
9:	стационарная наружная орбита сателлитов
10:	стационарная внутренняя орбита сателлитов
11:	подвижная внутренняя орбита сателлитов
12:	плоская пружина
13:	вал двигателя



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

CHT



CHT - Электродвигатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, 4-ПОЛЮСНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Напряжение 50 Hz	Напряжение 60 Hz	Nominal power	Nominal current	Nominal torque	R.P.M.	Starting current	Starting torque	Max torque
230 +/- 10%	220 +/- 5%	1	1	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
230 +/- 10%	230 +/- 10%	1	0.95	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
230 +/- 10%	254 +/- 5%	1.15	1.02	0.96	1.2	0.93	0.93	0.93
230 +/- 10%	277 +/- 5%	1.2	1	1	1.2	1	1	1
400 +/- 10%	380 +/- 5%	1	1	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
400 +/- 10%	400 +/- 10%	1	0.95	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
400 +/- 10%	440 +/- 5%	1.16	1.02	0.96	1.2	0.93	0.93	0.93
400 +/- 10%	460 +/- 10%	1.15	1	0.96	1.2	0.96	0.96	0.96
400 +/- 10%	480 +/- 5%	1.2	1	1	1.2	1	1	1

- двигатели с короткозамкнутым ротором и наружной вентиляцией;
- разработка, изготовление и тестирование электродвигателей соответствуют нормам CEI2-3, международным стандартам IEC34-1 и большинству зарубежных стандартов;
- величина мощности соответствует стандартам IEC 72, отечественным нормам UNEL-MEC;
- изоляция класса F;
- степень защиты IP55;
- вид работы S1;
- соответствие директивам RoHS 2002/95/CE об ограничении использования опасных веществ;
- фазная защита;
- доступны также 2- и 6-полюсные двигатели;
- доступен различный набор лап;
- возможен монтаж принудительной вентиляции для одно- и трехфазных моделей.


РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ CHT

ТИП		Полюса	Мощность, kW	Напряжение, V	440 V current	N/m torque	% efficiency	cos.ø factor	Вес, кг
CHT 56	B2	2	0.13	230/400	0.40	0.42	62.00	0.69	3.20
	B4	4	0.09	230/400	0.43	0.64	50.00	0.61	3.20
CHT 63	A2	2	0.18	230/400	0.55	0.63	63.00	0.75	4.00
	B2	2	0.25	230/400	0.71	0.88	65.00	0.78	4.40
	C2	2	0.37	230/400	1.05	1.30	65.00	0.78	4.90
	A4	4	0.12	230/400	0.47	0.85	57.00	0.64	3.90
	B4	4	0.18	230/400	0.70	1.27	57.00	0.65	4.50
	C4	4	0.22	230/400	0.92	1.77	59.00	0.67	4.80
	B6	6	0.12	230/400	0.62	1.27	45.00	0.62	4.80
CHT 71	A2	2	0.37	230/400	0.97	1.29	70.00	0.79	5.60
	B2	2	0.55	230/400	1.42	1.90	71.00	0.79	6.10
	A4	4	0.25	230/400	0.84	1.77	60.00	0.62	5.60
	B4	4	0.37	230/400	1.12	2.58	65.00	0.74	6.20
	C4	4	0.55	230/400	1.61	3.81	66.00	0.75	7.00
	A6	6	0.18	230/400	0.70	1.95	5600	0.66	6.00
	B6	6	0.25	230/400	0.87	2.65	59.00	0.70	6.50
	C6	6	0.37	230/400	1.27	3.97	61.00	0.69	7.20
CHT 80	A2	2	0.75	230/400	1.77	2.59	73.00	0.84	9.10
	B2	2	1.10	230/400	2.51	3.79	76.20	0.83	10.20
	C2	2	1.50	230/400	3.32	5.12	78.50	0.83	11.70
	A4	4	0.55	230/400	1.59	3.81	67.00	0.75	8.90
	B4	4	0.75	230/400	1.94	5.20	72.00	0.78	10.00
	D4	4	1.10	230/400	2.67	7.60	76.20	0.78	11.00
	A6	6	0.37	230/400	1.23	3.93	62.00	0.70	8.20
	B6	6	0.55	230/400	1.65	5.80	67.00	0.72	9.90
	C6	6	0.75	230/400	2.21	8.00	68.00	0.72	11.30
CHT 90	S2	2	1.50	230/400	3.28	5.00	78.50	0.84	12.00
	L2	2	2.20	230/400	4.61	7.40	81.00	0.85	15.00
	S4	4	1.10	230/400	2.64	5.19	76.20	0.79	12.10
	L4	4	1.50	230/400	3.46	7.51	78.50	0.80	14.30
	LL4	4	1.85	230/400	4.30	9.24	79.00	0.78	16.00
	S6	6	0.75	230/400	2.18	7.80	69.00	0.72	11.70
	L6	6	1.10	230/400	3.02	11.40	72.00	0.73	15.10
CHT 100	LA2	2	3.00	230/400	6.03	10.10	82.60	0.87	22.30
	LB2	2	4.00	230/400	7.90	13.40	84.20	0.87	25.20
	LA4	4	2.20	230/400	4.86	14.80	79.60	0.80	21.00
	LB4	4	3.00	230/400	6.50	20.20	80.50	0.81	24.70
	LA6	6	1.50	230/400	3.85	15.20	74.00	0.76	19.10
CHT 112	L2	2	5.50	230/400	10.53	18.20	85.70	0.88	30.20
	M4	4	4.00	230/400	8.26	26.70	83.60	0.84	30.10
	M6	6	2.20	230/400	5.36	22.00	78.00	0.76	25.40
CHT 132	S2	2	5.50	230/400	10.50	18.10	85.70	0.88	38.50
	S4	4	5.50	230/400	11.00	36.22	87.00	0.85	43.00
	M4	4	7.50	230/400	14.64	49.40	88.00	0.86	52.00
	L4	4	9.20	230/400	17.90	60.20	88.00	0.86	56.50


Электродвигатели от 160 до 355 размера - под запрос.
Электродвигатели 160-355 в стандартном исполнении имеют V400/690.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ


B5



B14



B3



РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ

ТИП					B5					B14					B3							
	d	H	b	G	I	M	F	V	S	I	M	F	V	S	R	BB	A	T	AD	B	C	L
56	9	20	3	10.2	98	80	120	7	3.0	65	50	80	M5	2.5	36	71	90	56	156	110	100	195
63	11	23	4	12.5	115	95	140	10	3.0	75	60	90	M5	2.5	40	80	100	63	173	123	110	215
71	14	30	5	16	130	110	160	10	3.5	85	70	105	M6	2.5	45	90	112	71	188	138	117	255
80	19	40	6	21.5	165	130	200	12	3.5	100	80	120	M6	3.0	50	100	125	80	217	155	137	290
90S	24	50	8	27	165	130	200	12	3.5	115	95	140	M8	3.0	56	100	140	90	235	176	145	310
90L/90LL	24	50	8	27	165	130	200	12	3.5	115	95	140	M8	3.0	56	125	140	90	235	176	145	335
100L	28	60	8	31	215	180	250	15	4.0	130	110	160	M8	3.5	63	140	160	100	252	197	152	386
112M	28	60	8	31	215	180	250	15	4.0	130	110	160	M8	3.5	70	140	190	112	292	220	180	395
132S	38	80	10	41	265	230	300	15	4.0	165	130	200	M10	4.0	89	140	216	132	325	257	195	436
132M	38	80	10	41	265	230	300	15	4.0	165	130	200	M10	4.0	89	178	216	132	325	257	195	475

CHIARAVALLI GROUP SpA

УГЛОВЫЕ РЕДУКТОРЫ





RB и RP



RB и RP - Угловые редукторы

Угловые редукторы серии - RB








Серия - RB

		диаметр вала	передат. число	вход	выход	тип	код	вес Кг.
1		Ø 8	1/1	A	B	1	R1081101	0.3
		Ø 8	1/1	A	C	2	R1081102	
		Ø 8	1/2	A	B	3	R1081203	
		Ø 8	1/2	A	C	4	R1081204	
		Ø 8	1/1	A	B-C	5	R1081105	
		Ø 8	1/2	A	B-C	6	R1081206	
2		Ø 15	1/1	A	B	1	R1151101	1.1
		Ø 15	1/1	A	C	2	R1151102	
		Ø 15	1/2	A	B	3	R1151203	
		Ø 15	1/2	A	C	4	R1151204	
		Ø 15	1/1	A	B-C	5	R1151105	1.2
		Ø 15	1/2	A	B-C	6	R1151206	
3		Ø 20	1/1	A	B	1	R1201101	3.4
		Ø 20	1/1	A	C	2	R1201102	
		Ø 20	1/2	A	B	3	R1201203	
		Ø 20	1/2	A	C	4	R1201204	
		Ø 20	1/1	A	B-C	5	R1201105	3.5
		Ø 20	1/2	A	B-C	6	R1201206	
4		Ø 25	1/1	A	B	1	R1251101	5.5
		Ø 25	1/1	A	C	2	R1251102	
		Ø 25	1/2	A	B	3	R1251203	
		Ø 25	1/2	A	C	4	R1251204	
		Ø 25	1/1	A	B-C	5	R1251105	5.8
		Ø 25	1/2	A	B-C	6	R1251206	

CHIARAVALLI SpA

Угловые редукторы серии - RP

Серия - RP

		диаметр вала	передат. число	вход	выход	тип	код	вес Кг.
1		Ø 8	1/1	A	B	1	R3081101	0.6
		Ø 8	1/1	A	C	2	R3081102	
		Ø 8	1/2	A	B	3	R3081203	
		Ø 8	1/2	A	C	4	R3081204	
		Ø 8	1/1	A	B-C	5	R3081105	
		Ø 8	1/2	A	B-C	6	R3081206	
2		Ø 14	1/1	A	B	1	R3141101	2
		Ø 14	1/1	A	C	2	R3141102	
		Ø 14	1/2	A	B	3	R3141203	
		Ø 14	1/2	A	C	4	R3141204	
		Ø 14	1/3	A	B	5	R3141305	
		Ø 14	1/3	A	C	6	R3141306	
		Ø 14	1/1	A	B-C	7	R3141107	
		Ø 14	1/2	A	B-C	8	R3141208	
		Ø 14	1/3	A	B-C	9	R3141309	
3		Ø 14	1/1	A	B-C	10	R3141110	1.9
		Ø 14	1/2	A	B-C	11	R3141211	
		Ø 14	1/3	A	B-C	12	R3141312	
4		Ø 14	1/1	A	B-C	13	R3141113	3.2
		Ø 14	1/1	A	C-D	14	R3141114	
		Ø 14	1/2	A	B-C	15	R3141215	
		Ø 14	1/2	A	C-D	16	R3141216	
		Ø 14	1/3	A	B-C	17	R3141317	
		Ø 14	1/3	A	C-D	18	R3141318	
		Ø 14	1/1	A	B-C-D	19	R3141119	
		Ø 14	1/2	A	B-C-D	20	R3141220	
		Ø 14	1/3	A	B-C-D	21	R3141321	
5		Ø 19	1/1	A	B	1	R3191101	4.5
		Ø 19	1/1	A	C	2	R3191102	
		Ø 19	1/2	A	B	3	R3191203	
		Ø 19	1/2	A	C	4	R3191204	
		Ø 19	1/3	A	B	5	R3191305	
		Ø 19	1/3	A	C	6	R3191306	
		Ø 19	1/1	A	B-C	7	R3191107	
		Ø 19	1/2	A	B-C	8	R3191208	
		Ø 19	1/3	A	B-C	9	R3141309	
6		Ø 19	1/1	A	B-C	10	R3191110	4.4
		Ø 19	1/2	A	B-C	11	R3191211	
		Ø 19	1/3	A	B-C	12	R3191312	
7		Ø 24	1/1	A	B	1	R3241101	4.6
		Ø 24	1/1	A	C	2	R3241102	
		Ø 24	1/2	A	B	3	R3241203	
		Ø 24	1/2	A	C	4	R3241204	
		Ø 24	1/3	A	B	5	R3241305	
		Ø 24	1/3	A	C	6	R3241306	
		Ø 24	1/1	A	B-C	7	R3241107	
		Ø 24	1/2	A	B-C	8	R3241208	
		Ø 24	1/3	A	B-C	9	R3241309	

Входная мощность - крутящий момент на выходе

Скорость		50 rpm		100 rpm		200 rpm		400 rpm		800 rpm		1400 rpm		2000 rpm		3000 rpm	
Тип ред.	Перед.ч.	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw
RB 1-1/2- RB 1-5	R 1:1	4,7	0,02	3,9	0,04	3,3	0,07	2,8	0,12	2,3	0,19	2,0	0,30	1,8	0,39	1,7	0,53
RP 1-1/2- RP 1-5		9,1	0,05	7,6	0,08	6,4	0,13	5,4	0,23	4,5	0,38	4,0	0,58	3,6	0,76	3,3	1,03
RB 2-1/2- RB 2-5		16,5	0,09	13,9	0,15	11,7	0,24	9,8	0,41	8,2	0,69	7,2	1,05	6,6	1,37	5,9	1,86
RP 3-10		28,8	0,15	24,2	0,25	20,3	0,43	17,1	0,72	14,4	1,20	12,5	1,83	11,4	2,39	10,3	3,25
RP 2-1/2 RP 4-13/14 RP 2-7 RP 4-19		34,5	0,18	29,0	0,30	24,4	0,51	20,5	0,86	17,2	1,44	15,0	2,20	13,7	2,87	12,4	3,89
RB 3-1/2 RB 3-5		53,1	0,28	44,6	0,47	37,5	0,79	31,6	1,32	26,5	2,22	23,1	3,38	21,1	4,42	19,1	5,99
RP 6-10		75,7	0,40	63,7	0,67	53,5	1,12	45,0	1,89	37,9	3,17	32,9	4,82	30,1	6,30	27,2	8,54
RB 4-1/2 - RP 5-1/2 RP 7-1/2- RB 4-5 RP 5-7- RP 7-7		87,3	0,46	73,4	0,77	61,8	1,29	51,9	2,17	43,7	3,66	38,0	5,56	34,7	7,27	31,4	9,86
RB 1-3/4- RB 1-6	R 1:2	4,0	0,02	3,4	0,04	2,8	0,06	2,4	0,10	2,0	0,17	1,7	0,26	1,6	0,33	1,4	0,45
RP 1-3/4- RP 1-6		8,9	0,05	7,5	0,08	6,3	0,13	5,3	0,22	4,4	0,37	3,9	0,57	3,5	0,74	3,2	1,00
RB 2-3/4- RB 2-6		14,6	0,08	12,3	0,13	10,3	0,22	8,7	0,36	7,3	0,61	6,3	0,93	5,8	1,21	5,2	1,65
RP 3-11		28,1	0,15	23,7	0,25	19,9	0,42	16,7	0,70	14,1	1,18	12,2	1,79	11,2	2,34	10,1	3,17
RP 2-3/4 RP 4-15/16 RP 2-8 RP 4-20		33,8	0,18	28,5	0,30	23,9	0,50	20,1	0,84	16,9	1,42	14,7	2,16	13,5	2,82	12,2	3,82
RB 3-3/4-RB 3-6		42,5	0,22	35,7	0,37	30,1	0,63	25,3	1,06	21,3	1,78	18,5	2,71	16,9	3,54	15,3	4,80
RP 6-11		71,3	0,37	59,9	0,63	50,4	1,06	42,4	1,77	35,6	2,98	31,0	4,54	28,3	5,93	25,6	8,04
RB 4-3/4 - RP 4-6 RP 7-3/4- RB 4-6 RP 5-8- RP 7-8		82,3	0,43	69,2	0,72	58,2	1,22	48,9	2,05	41,1	3,44	35,8	5,24	32,7	6,85	29,6	9,28
RP 2-5/6 RP 2-9 RP 3-12 RP 4-17/18 RP 4-21	R 1:3	27,5	0,14	23,1	0,24	19,4	0,41	16,3	0,68	13,7	1,15	12,0	1,75	10,9	2,29	9,9	3,10
RP 5-5/6 RP 5-9 RP 6-12 RP 7-5/6 RP 7-9		63,4	0,33	53,3	0,56	44,9	0,94	37,7	1,58	31,7	2,66	27,6	4,04	25,2	5,28	22,8	7,16

ПЛОСКИЕ РЕДУКТОРЫ


CHA



CHA - Плоские редукторы, тарельчатого типа


МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

CHA 30/1




A B C D

CHA 35/2 · CHA 50/2 · CHA 60/2 · CHA 70/2




A B C D

CHA 40/2 · CHA 45/2 · CHA 80/2




A B C D

CHA 30/1



VA VB

CHA 35/2 & CHA 80/2




VA VB

○ Vent plug - Filler plug


◒ Level plug

● Drain plug


ТАБЛИЦА ПОДБОРА





		CHA 30/1/30		CHA 35/2/35			CHA 40/2/40-45			
	i	10	12,7	15	2		15	20	25	33
n_1 = 1400 min^{-1}	n_2 min^{-1}	140	110	93		56		71	56	42
	Mn_2 Nm	130	130	330	3	380	7	740	760	760
	Pn_1 kW	2	1,5	3,4		2,4		5,8	4,7	3,5
	Rn_1 N	350	350	500	5	500	8	850	850	850
n_1 = 900 min^{-1}	n_2 min^{-1}	90		60	46		60	46	36	27
	Mn_2 Nm	140	1	380	380	3	760	760	810	850
	Pn_1 kW	1,3	1	2,5	1,9	1,5	5	3,8	3,2	2,6
	Rn_1 N	400	4	600	600	6	950	950	950	950
n_1 = 500 min^{-1}	n_2 min^{-1}	50		33	25	20	33	2	20	15
	Mn_2 Nm	170		400	400	420	850	8	900	920
	Pn_1 kW	0,9		1,4	1,1	0,9	2,9	2	1,9	1,5
	Rn_1 N	500	500	750	750	750	1200	1200	1200	1200



		CHA 45/2/45-50-55				CHA 50/2/50-55-60		CHA 60/2/60-70	CHA 70/2/70	CHA 80/2/80
	i	15	20	25	30		25			15
n_1 = 1400 min^{-1}	n_2 min^{-1}	93					56	93	93	93
	Mn_2 Nm	1140	1				1900	3040	4180	5795
	Pn_1 kW	11,7	9,3	7,6	6,3	18,5	1	31,4	42,8	
	Rn_1 N	1150	1				1700	2600	3400	4200
n_1 = 900 min^{-1}	n_2 min^{-1}	60			30	60	36	60	60	
	Mn_2 Nm	1190	1		1300	1850	1995	3135	4275	
	Pn_1 kW	7,9			4,2	12,3	7,9	20,9	28,5	39,9
	Rn_1 N	1300	1		1300	1900	1900	2900	3800	
n_1 = 500 min^{-1}	n_2 min^{-1}	33		20	16	33			33	33
	Mn_2 Nm	1300	1	1400	1400	2100	2		4900	6600
	Pn_1 kW	4,7		3	2,5	7,3	4	12,4	17,1	22,8
	Rn_1 N	1200	1	1200	1200	2400	2		4750	5900







Type	A	B G7	C	D	DB	DH	DM	E	F	I	L	N	Q	R	U	W	Y	Z	Kg
CHA 35/2/35	265	35	44	19	6	21,5	M6	40	12	83	23	126	50	124	21	240	8,5	20,5	18
CHA 40/2/40	322	40	57	24	8	27	M8	50	11	112	30	150	60	144	22	302	8,5	20,5	28
CHA 40/2/45	322	45	57	24	8	27	M8	50	11	112	30	150	60	144	22	302	8,5	20,5	28
CHA 45/2/45	364	45	62	28	8	31	M10	60	15	123	34	164	75	162	33	344	9	20,5	38
CHA 45/2/50	364	50	62	28	8	31	M10	60	15	123	34	164	75	162	33	344	9	20,5	38
CHA 45/2/55	364	55	62	28	8	31	M10	60	15	123	34	164	75	162	33	344	9	20,5	37
CHA 50/2/50	434	50	66	38	10	42	M12	80	15	143	40	190	85	182	46	410	11	24,5	58
CHA 50/2/55	434	55	66	38	10	42	M12	80	15	143	40	190	85	182	46	410	11	24,5	58
CHA 50/2/60	434	60	66	38	10	42	M12	80	15	143	40	190	85	182	46	410	11	24,5	58
CHA 60/2/60	498	60	73	38	10	42	M12	80	15	174	47	205	100	199	48	468	13	28,5	97
CHA 60/2/70	498	70	73	38	10	42	M12	80	15	174	47	205	100	199	48	468	13	28,5	97
CHA 70/2/70	550	70	84	42	12	45	M12	110	18	188	52	228	120	223	53	520	13	28,5	121
CHA 80/2/80	597	80	94	48	14	51,5	M16	110	21	207	58	255	140	249	58	570	13	32,5	160



Chiaravalli - ведущий мировой производитель приводной техники.

На протяжении более 50 лет мировые специалисты в области механического движения.

Chiaravalli s.p.a.(Италия). Компания была основана в 50-х годах дватцатого столетия. Концерн Chiaravalli s.p.a. - ведущая компания-производитель червячных,соосных,угловых редукторов и мотор-редукторов. Компания занимает площадь более чем 45.000 квадратных метров, Главное предприятие находится в г.Кавариа, четыре склада в Италии (Милан, Болонья, Падуя и Турин), и четыре в Испании, Франции и Чехии и Польше ,а также огромная сеть агентов по всему миру.

Неоспоримым достоинством мотор-редукторов Chiaravalli s.p.a. является универсальность и взаимозаменяемость с другими мировыми брендами.

